

电动车快速充电站控制板招商合作

产品名称	电动车快速充电站控制板招商合作
公司名称	中山市炬晶电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:炬高 型号:KSC-011
公司地址	中山市五桂山长命水长逸路9号内C幢厂房二楼西面车间
联系电话	13702521999 15976003993

产品详情

本公司在开关电源领域，有多名经验丰富的高级电力电子工程师，对铅酸、锂电等电池充电有多年研究实践，并有多项科研成果发明获国家专利。经过市场调查，积众多市场电动车快速充电产品之优缺点，将自己专利技术融入产品设计，具有工作可靠，寿命长等高可靠性，并有过热、过流、过压、欠压、欠流、抗雷击等多重智能保护功能。并能延缓电池使用寿命。

本公司提供控制电路，合作方只要在当地加工外壳就可以组装办厂，在当地销售，具有广阔市场，创造属于自己的财富。

财富热线：0760-88837178 q:634747334

电动车快速充电站是针对电动车快速充电的设备，实行自助式投币充电，方便管理和用户使用。

一、性能参数和特点：

充电模式：变电流间歇脉冲式充电

电池电压：24v—72v电池自动检测识别

电池极性：正反自动调整

充电提示：全过程语音提示

单次充电时间：投币1—10元，充电10—100分钟

输出保护：反接保护、短路保护、过压保护、欠压保护

设备状态指示：电源指示、电压指示、电流指示、充电倒计时、累计投币数

工作环境：机箱防雨水设计，温度零下20度—80度

工作电压：ac220、50hz

充电电流：7a-10a

设备空载功耗：3w

设备满载功耗：500w

二、操作指南

- 1、接通电源后，充电站显示屏上会显示两组数字，上排为电动车蓄电池的当前电压，下排为充电倒计时。
- 2、将合适的充电插头插入电动车充电口，充电站语音提示：“您好，欢迎使用电动车快速充电站，请投币。”
- 3、投入一元硬币后设备语音提示：“现在开始充电，请稍后，”间隔60秒，重复提示，“正在充电，请稍后”
- 4、如果在充电过程中发生连接线接触不好，设备会语音提示：“充电连接线已脱落，请检查电池连接线”。
- 5、如果在单次充电中，投币数超过10元，设备会语音提示：“抱歉，快速充电站最多投币数为十元”。此时再投入的硬币将被退出。
- 6、充电完成后，设备语音提示：“充电已完成，请断开电池连接线，欢迎下次使用，谢谢，再见！”
- 7、在充电过程中，按下查询键，可以查询当前充电的输出电流。按下查询键持续8秒以上，在按查询键，将依次出现，“充电倒计时，充电电流，总投币量计数”。

三、操作注意事项：

- 1、使用本设备对电动车充电前，请拔下电动车钥匙，关闭电源。
- 2、充电时如果连接线脱落，请在20秒内连接好，否则设备会默认为充电已完成，而自动结束充电。
- 3、在夏季使用中，请避免在阳光直射的情况下用设备对电动车充电，会导致设备内部温度过高运行自动保护功能，而停止工作。
- 4、在使用过程中听见设备发出警报声或异响后，请及时切断设备电源，断电15分钟后，从新启动设备即可。

5、在投币三元充电完成后如需对同一辆电动车再次进行充电、可将连接线拔下后再插上，听见设备语音提示后可继续投币充电。充电时需要插紧充电插头，避免充电过程中连接线脱落，个别杂牌车辆使用劣质的电源充电口将会导致接口损坏。

四、 注意事项：

- 1、 请注意用户充电的电动车充电接口是否老化或破损，避免引起不必要的充电纠纷。
- 2、 设备输出电源有品字头和圆头两种，禁止使用一根连接线上品字头和圆头同时对两辆电动车充电。
- 3、 如果电池电压偏高，接近最高限压时，设备会语音提示“ 连接线脱离 ” 以免设备对电池过度充电。
- 4、 牢固悬挂、安装、摆放设备。严禁儿童操作、使用、接触设备及设备连接线。
- 5、 避免设备潮湿或进水，雨天使用请充分做好防水工作、充电线与电动车连接部分不可有水，或接触水。

本产品的加工定制是是，品牌是炬高，型号是KSC-011，电池类型是铅酸电池，输入参数是80-250V交流，输出参数是24-60V直流，充电电流是最大10A（A），外形尺寸是60X40X30（mm），外壳材质是铁板