

导除静电接地装置|人体静电消除器|人体静电释放器（国标）

产品名称	导除静电接地装置 人体静电消除器 人体静电释放器（国标）
公司名称	莲花县中电高科静电消除器厂
价格	348.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:人体静电消除器 品牌:FS
公司地址	江西 南昌市 萍乡市 莲花工业园
联系电话	07997211789 13320092019

产品详情

订购方式：

- 一、直接拍下付款，我们将24小时内发货。
- 二、签订购销合同，对公支付，我们将在款到24小时内发货。
- 三、货到付款，您验货满意后将货款交给快递员即可。

》js-psa人体静电消除器包装清单

人体静电消除器（导除静电接地装置）

1台膨胀螺栓

1组接地线

1根接地铜鼻

2个“请消除人体静电”警示牌
1个说明书、合格证、保修卡 1套

国标检测报告 1份

js-psa型人体静电消除器js-psa electrostatic eliminator

js-psa型人体静电消除器（导除静电接地装置）是针对石油化工行业设计的新一代除静电产品。能够安全有效地消除人体静电。适用于易燃、易爆及防静电场所。

js-psa型人体静电消除器（导除静电接地装置）克服了现有静电消除装置的不足，它采用特制导电球体，能够延长静电泄放时间，大大降低瞬间静电放电能量。在人体静电泄放期间，不会对人体产生电击感，也不会产生火花，规避了引发火灾爆炸事故的危险，为企业安全生产提供了有效的保障。

执行标准

js-psa型人体静电消除器（导除静电接地装置）参照以下国家标准设计制造：

gb12158-2006《防止静电事故通用导则》

gb50074-2002《石油库设计规范》

sh3097-2000《石油化工静电接地设计规范》

使用场合

为了您的安全生产，建议您在以下场所使用js-psa型人体静电消除器（导除静电接地装置）：

1油库及铁路发油平台、储罐扶梯口和罐区入口等场所（国家标准gb50074-2002）

2泵房、油品储运周转时需要消除人体静电的场所（国家标准gb50074-2002）

3加油站卸油口、自助加油站、自动加油机旁等场所（国家标准sh3097-2000）

4其他需要消除人体静电后作业的场所（国家标准gb12158-2006）

规格参数（人体静电消除器）

1、触摸球直径：100mm

触摸球电阻：105-109（国家标准gb12158-2006）

2、立杆直径：48mm

3、法兰底座壁厚：3mm

4、立杆高度：1000mm

5、产品总高：1100mm

6、接地线缆长度：3000mm

接地线缆规格：6平方裸绞线（国家标准gb12158-2006）

7、放电能量：< 0.2mj（国家标准gb12158-2006）

8、报警方式：灯光报警。（选配）

安装使用

人体静电消除器（导除静电接地装置）的安装

步骤一、用冲击钻在地面打出对应的安装孔。

步骤二、将膨胀螺栓放入安装孔内（为防止安装孔过深，应先放入膨胀螺栓并将螺母稍微拧紧至螺栓不会往下掉后，再把螺母取下）。

步骤三、将安装法兰底座套入已放置好的膨胀螺栓上用螺丝固定。

步骤四、用接地线缆将立杆与接地网（桩）等接地设备连接起来。

使用时，摘下手套触摸球体1秒以上即可安全有效地消除人体静电。

注：请务必确保人体静电消除器（导除静电接地装置）接地可靠，并定期检查；

设备维护

1、保持设备清洁，定期清理触摸球上的灰尘及油污，防止影响人体静电消除器（导除静电接地装置）的除静电效果。

2、定期检查和维护人体静电释放器，检查接地线的接地螺栓等配件是否松动，以免引起接地不良。

本产品的加工定制是是，产品名称是人体静电消除器，品牌是FS，型号是JS-PSA人体静电消除器，电压是消除至10V以下（V），测量精度是10V，频率是触摸0.02秒以上（Hz），适用范围是消除人体静电