非标设计 产品 除尘 除静电

产品名称	非标设计 产品 除尘 除静电
公司名称	东莞市长安正志五金经营部
价格	1650.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:除尘箱 品牌:Dr.Schneider/斯莱德
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙中富路西7巷7号
联系电话	076913560841119 13560841119

产品详情

出厂默认规格如下：

外形尺寸：290mm长*270mm宽*300mm高

内形尺寸：260mm长*180mm宽*260mm深

如果客户需要其它尺寸，请电话联系！

介绍：

1 除静电除尘箱采用自动控制技术,对自动生产线上的产品实现自动除尘除静电,风量大,工作效率高,除尘效果好,是手机行业、液晶显示行业和包装行业的最佳选择.

2 本产品有台式、立式供客户选用.也可以按客户提供的尺寸定做

3 将物体（电路板，手机壳等）送入工作区，在红外感应器的感应下，高压气流将离子发生装置所产生的大量正负离子迅速吹向物体表面，中和物体表面所积累的静电电荷，同时，高速气流将静电吸收的尘粒吹除，并通过洞板落下其下方的负压集尘区中，将被清洁的物体取出放入专用的物料盘中即可，定时用吸尘器吸走尘粒，也可采用从后面抽风的方式把吹起的尘抽走。

特点：1除尘除静电时间0-30s可调2可通过调节阀调节风速大小，三面风幕设计使工作区保持正压状态，避免外界环境尘埃的进入3小巧，安装灵活，透明视窗便于观察4可通过前下方的活动挡板对集尘区定期进行清洁5材质：不锈钢，有机玻璃等

除静电离子风机的使用方法及安全保养

1、把电源插头插在有接地的电源插座上，并接上压缩空气管（压缩空气要滤水滤油）；

2、把电源开关打开后，除静电除尘箱就处于工作状态，当有物体进入箱体内，光电开关感应到下面有物体时，里面的除静电风咀和风棒吹出大量的离子风，物体离开箱体，自动停止吹气；

3、调节气压的方法，把气管接好后，打开气压，把气压调节开关轻轻往上拔一下，然后左右旋转这个开关就可以调节气压的大小，气压的大小在气压表上可以看到，气压调在4-7kg/cm2比较合适。调好后把开关压下去。最大气压不要超过7kg/cm2；

4、光电开关感应距离可以调节，最大距离是30cm，光电开关上面有一个很小的旋钮，左右旋转可以调节感应距离；

5、后面安装了一个抽风机，可以把上面的灰尘吸到除尘箱底部，出风口套一个布袋收集灰尘。

除静电设备静电除尘箱安全和保养：

1、压缩空气要经过过滤器滤水滤油，连接除尘箱的插座必需可靠接地。最大气压不要超过7kg/cm2

2、本机是4.6kv高压离子发生器，使用时应远离易燃易爆物品。在易燃易爆环境下禁止使用。

本产品的加工定制是是，产品名称是除尘箱，品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是ST901A，电压是220（V），测量精度是99%，适用范围是电子、微电子、半导体、电声、镭射、光学仪器、光电、医药、食品、塑胶、喷涂、印刷等行业