

DF-S系列剩余电流式电气火灾监控探测器 火灾报警器

产品名称	DF-S系列剩余电流式电气火灾监控探测器 火灾报警器
公司名称	永嘉梅兰日兰电器有限公司
价格	221.00/个
规格参数	品牌:永嘉梅兰日兰 型号:DF-S-8L-4W 类型:电气火灾监控探测器
公司地址	永嘉县乌牛街道西湾村
联系电话	13757796257

产品详情

产品属性或者有什么问题可询问客服，或来电咨询

手机号：13335870088谢谢！

使用范围：

电气火灾监控探测器，适用于50hz，额定电压ac380v的电路中，广泛用于仓库、高层建筑、住宅楼宇单元、加油站、宾馆及人员密集的建筑场所用电系统，可有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生。该产品严格按照国家标准gb14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》和gb14287.3-2005标准《测温式电气火灾监控探测器》研发生产的，它是一款智能型消防电子产品。符合《低压开关设备和控制设备》和其它相关标准要求的全智能化产品，为防止电气火灾的发生起报警和保护作用。

产品结构与基础：

电气火灾监控探测器是由外壳控制电源、微处理器、led显示、led指示灯和按键、控制接口组成。电源控制部分是整个产品的供电电源；显示和按键起信息显示作用；接口部分承担着声光、报警、产品当前输出状态、远程操作、各种传感器的控制输入与上微机(中心主机)的通讯。

电气火灾监控探测器的基本原理：各种数据信息经过传感器采集后，送至微处理器运算、识别、判断后送给执行控制电路，同时把信息送至led显示与上位机供操作人员观察。

主要技术参数：

额定工作电压	ac220v 50hz
显示	设置数据及漏电值实时显示
报警	声光报警 无源触点输出
分励脱扣	脱扣可自行选择
消防联动	接收dc24v输入后内部输出脱扣
通讯	can 通讯
额定漏电动作电流	1-999ma现场设定
漏电报警延时	0-30s现场设定
漏电脱扣延时	0-30s现场设定
漏电检测回路数	1回路
开关容量规格	63a、100a、225a、400a、630a、800a
安装方式	卡扣式（面板安装）
外形尺寸	（100×100×93）mm
开孔尺寸	（92×92）mm

外接端口示意图：

剩余电流式电气火灾监控探测器hjdf-s系列外接端口示意图

电气火灾控制器连接图：

本产品的品牌是永嘉梅兰日兰，型号是DF-S-8L-4W，类型是电气火灾监控探测器，工作电源是220V，探测方式是取样输入，环境温度是-20 ~ +40（ ），环境湿度是10% ~ 90%（ % ），尺寸是100*100*93，使用范围是厂矿，机关、学校、商场、宾馆、娱乐场所、住宅大厦以及家庭住宅使用安装的配电箱，配电柜和各种低压电路