

FJ6/JTS2-95/3*50一进三出分线端子配电箱专用接线端子多用途端子

产品名称	FJ6/JTS2-95/3*50一进三出分线端子配电箱专用接线端子多用途端子
公司名称	乐清市柳市骏瑞电气厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏科 型号:FJ6/JTS2-70/3*16
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村实验路15号
联系电话	86 0577 62761204

产品详情

一 产品概述：

fj6/jts2系列多用途接线端子系专为各类电控配电设备，成套装置及组合式终端电气箱中配线而设计，产品的额定绝缘电压690v,额定工作电压 380v，进线端连接导线的最大截面为120mm²，出线端按连接回路数的多少以及接线方式的不同，分别可连接导线的截面为2.5-120mm²。该产品 结构新颖独特，接线牢固可靠，使用灵活方便。可做各类电器装置中母线排，大电流端子，接零，接地端子，等电位端子之用。

二 结构特点：

该系列多用途端子由导电件，绝缘座和防护罩组成，体积小，结构可靠，其进线端既可以将导线直接进入（筒式连接），也可用ot端头（线鼻子）连接（板式连接），亦可接入宽度 30mm的铜排，其出线端则统一为筒式连接。压线螺钉的底部为特制的球形压线时既不伤导线，而且对导线具有足够大的挤压力，接触更可靠。

三 安装和使用：

本系列产品提供了两种安装方式：1，直接在底板上打孔安装（仅限外形尺寸为78*63*36，安装螺钉位m5）；2，安装在th-35导轨上。接入导线时 建议使用多芯线，导线插入盲孔时要确认插到底后方能往下拧螺钉，以防误接。当接入导线截面较小，且导线绝缘能塞进接线孔时，在确保导体接触可靠的前提下，允许绝缘进入接线孔。当使用时或线路进行维护需要打开防护罩时，只需在防护罩的搭勾处向内用手轻捏便可取下，亦可用螺丝刀从搭勾处插入，轻轻旋转即可取下。装防护罩时要在四角搭勾处向下施压，确保每个搭勾处全部卡在孔内方可。

本产品的加工定制是是，品牌是苏科，型号是FJ6/JTS2-70/3*16，外形尺寸是78*63*45（mm），适用范围

是配电箱，电表箱等，产品认证是CCC，型号报价是FJ6/JTS2-70/3*16,FJ6/JTS2-70/3*25,FJ6/JTS2-70/3*35,FJ6/JTS2-95/3*50