

RW11-12/200跌落式熔断器

产品名称	RW11-12/200跌落式熔断器
公司名称	乐清浩天电气有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浩天 类型:跌落式熔断器
公司地址	浙江省温州市乐清市高阳工业区创业路8号
联系电话	0577-62906918 18875845277

产品详情

注：拍单之前请先联系掌柜确认，不然因技术沟通影响您的工期。因为一个产品不同的技术要求，价格都是不相同的，为了更好地买到您喜欢的产品，请先和掌柜的耐心沟通下，就耽误您一点点的时间。成功合作是从相互间的沟通开始~

公司产品图：

公司联系方式：

联系人：黄长周

联系电话：0577-62906916

联系手机：13221156352

联系传真：0577-62906917

公司地址：乐清市翁垟高阳工业区创业路8号

关于产品：

跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流时熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力二下翻，锁紧机械，释放熔丝管，熔

丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静动触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。二、用途户外跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50hz电力系统中，作输电线路、电力变压器过载和短路保护，分合额定负荷电流只用，机械寿命 2000次。三、使用条件1.适用于环境温度上限40℃，下限-30℃之内。2.海拔不超过1000m，风速不大于35m/s3.熔断器不适用于下述场所3.1有燃料或爆炸危险的场所。3.2有剧烈震动或冲击的场所。3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽，烟雾地区。四、结构简介熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成，灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架，始终使熔丝处于紧张状态，以保证灭弧管在合闸位置的自锁，线路与变压器过载或短路中，熔丝熔断，熔丝迅速从灭弧管中抽出，灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。

本产品的加工定制是是，品牌是浩天，类型是跌落式熔断器，型号是RW11-12/200，额定电压是12（V），额定电流是200（A），额定分断电流是12.5（A）