

可移动式滤油机 手提式滤油机 便携式滤油机

产品名称	可移动式滤油机 手提式滤油机 便携式滤油机
公司名称	扬州华联电工材料有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 样式:手提式 适用对象:工业用油
公司地址	小尹镇人民东路 1 8 8 号
联系电话	8771574 13270506509

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

手提式滤油机是我公司根据用户的实际要求研制的又一种实用节能产品.该设备性能优越,用途广泛.该产品可供发电厂.变电所.油站等工矿企事业单位用来滤变压器油.液压油.透平油.机油及其油液中的水份和杂质.

一.特点:

该机体积小,重量轻,噪声低,结构简洁,性能可靠,操作简单,可现场滤油和补油.特别适宜于车间内用油设备调试抽灌油及注油之用.

二.技术参数

过滤能力: 20l/min

工作压力: 0--0.35mpa

扬程高度: 5-7m

电机功率: 370w

电 压: 220v

外型尺寸: 550 × 300 × 350

质 量: 15kg

三.滤油原理:

滤油程序:

初滤----进油----压控----精滤----出油

初滤部分:大的颗粒杂质,直接可见,便于及时清除.

压控是防止出油管道堵塞,油液压力过高造成设备故障.

精滤采用特制滤芯为过滤床,效果相当好.

四.操作规程:

规程操作前先接好电源线。

开机时注意电动机转动方向是否和泵盖箭头方向一致,如一致可启动开关,过滤机使用时一定接地.

过滤机在正常工作时,要经常注意压力表的指针是否正常,一般情况工作压力在0---0.39mpa,压力如超过0.39mpa,说明滤芯上脏物和水份较多,应当换或清洗滤芯.

在过滤中为了确保过滤油是否合格,可随时取油样测定.

过滤完后,清洗滤网,放净油箱存放.

五.维修及安全要求:

- 1.要经常保持机器的清洁.
- 2.在使用过滤机时,机器一定要用线接地,严防触电.
- 3.电机和支架连接螺栓注意是否松动.
- 4.如发现滤油量不足,可检查下列几个方面:
 - (1).吸入管.初滤器及管接头是否漏气;
 - (2).吸入管道过长或管径不符合规定;

(3).进油管或初滤器网是否堵塞.

本产品的原理是加压过滤，样式是手提式，适用对象是工业用油，滤料类型是金属滤网，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是柳堡牌，型号是HLM-S，额定流量是10/20/30（m³/h），工作压力是<3（Mpa），工作噪声是<30（dB），进出口管径是16/25/30（mm），破乳化值是10（min），清洁度是10（NAS），外形尺寸是950*430*300（mm），有效过滤面积是10（cm²），整机功率是0.38（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,制药,电镀，规格是HLM-S-10,HLM-S-20,HLM-S-30