

JY-TECK計時器B54ATP1D定时器计时器工业计时器工业定时器

产品名称	JY-TECK計時器B54ATP1D定时器计时器工业计时器工业定时器
公司名称	东莞市塘厦荣达机电设备经营部
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:JY-TECK/致业 型号:B54ATP1D
公司地址	广东东莞市塘厦镇丽景路2号丽福苑G3
联系电话	86 0769 82108658

产品详情

jy-teck b型計時器系列

儀錶特性:

- * din72x72mm標準尺寸,容易安裝及維護.
- * 面板附有透明壓克力蓋,可防止灰塵及油氣污染.
- * 八段量程,設定方便減少庫存.
- * 使用石英振盪電路設計,計數/計時精準,不易受溫度影響.
- * 內含上下數計時選項,使用方便.
- * 尾蓋附有感測器種類選擇開關,可選擇集極開路(npn)型或射極開路(pnp)型感測器.
- * 尾部接線端子區分高/低壓設計,配線安全且不易干擾訊號.

應用範圍:

- * 沖床.
- * 紡織機.
- * 生產線.
- * 印刷機械.
- * 射出成形機.
- * 各式工業設備.

一般規格:

顯示器	0.56"紅色高亮度led顯示器.
精確度	50ppm.
感測器選擇	集極開路(npn)型/射極開路(pnp)型.
歸零方式	n.r.c三種方式(細部規格請參考次頁時序表).
繼電器動作顯示	d1小數點點亮.
繼電器接點規格	ac250v/3a.ac125v/5a.dc30v/5a.
繼電器壽命	20000次以上.
停電記憶	e ² -prom(10年以上).
感測器電源輸出	dc12v/30ma(一段設定).dc12v/60ma(無設定).
感測器電源故障顯示	面板顯示 " 12 " 並閃爍.
控制訊號輸出	dc12v/5ma.
輸入電源	ac110/220v ± 15%.50/60hz.
消耗功率	2.0瓦.
操作溫度	0 ~ 50 .
操作濕度	0 ~ 85%.

尾蓋指撥開關設定:

sw1	計時模式
on	上數計時
off	下數計時

sw2	sw3	sw4	計時量程
on	on	on	9.999秒
on	on	off	99.99秒
on	off	on	999.9秒
on	off	off	9999秒
off	on	on	99分59秒
off	on	off	999.9分
off	off	on	99時59分
off	off	off	999.9時

sw5	計時停電記憶
on	有記憶
off	無記憶

本产品的加工定制是否，品牌是JY-TECK/致业，型号是B54ATP1D，电源电压是220（V），功耗是2（W），适用范围是工业计时