

25千瓦汽油发电机新报价

产品名称	25千瓦汽油发电机新报价
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH25LPG 功率:25KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

25千瓦汽油发电机最新报价

发电机转子接地的处理

发电机转子接地的处理：

- 1) 检查励磁回路是否有人工作，如系工作人员引起，应予纠正。
- 2) 检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地，若因脏污接地应进行吹扫。
- 3) 对有关回路进行详细外部检查，必要时轮流停用整流柜，以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。
- 4) 检查区分接地是在励磁回路还是在测量保护回路。
- 5) 若转子接地为一点稳定金属性接地，且无法查明故障点，除加强监视机组运行外，在取得调度同意后，将转子两点接地保护作用于跳闸，并申请尽快停机处理。
- 6) 转子带一点接地运行，若机组又发生欠励磁或失步，一般可认为转子接地已发展为两点接地，这时转子两点接地保护动作跳闸，否则应立即人为停机。对于双水内冷机组，在转子一点接地时又发生漏水，应立停机。

转子两点接地或转子层间短路的现象及处理：

当转子发生两点接地时，转子电流表指示剧增，转子和定子电压表指示降低，无功功率表指示明显降低，功率因数提高甚至进相，“转子一点接地”光字牌亮，警铃响，机组振动教大。严

重时，可能发生发电机失步或失磁保护动作跳闸。

由于转子两点接地时，转子电流增加很多，造成励磁回路设备过热甚至损坏。如果其中一接地点发生在转子绕组内部，部分转子绕组也要出现过热。另外，转子两点接地使磁场的对称性遭破坏，故机组产生强烈振动，特别是两点接地时除发生刺耳的尖叫声外，发电机两端轴承间隙还可能向外喷带火苗的黑烟。为此，发电机发生转子两点接地时，应立即紧急停机。如果“转子一点接地”光字牌未亮，由于转子层间短路引起机组振动超过允许值或转子电流明显增大时，应立即减小负荷，使振动和转子电流减少至允许范围。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 181213 46689 qq:771585756 联系人：庞经理

产品型号 th25lpg

功率因素(cos) 单相cos =1.0/三相cos =0.9

额定电压 (v) 110/230/400

最大功率 (kw) 27.5

额定功率(kw) 25

频率/转速 50hz/3000rpm;60hz/3600rpm

启动方式 电启动

相数 单相/三相

净重/毛重 (kg) 260/270

冷却方式 水冷

冲程 65.5*78

压缩比 9.0 : 1

噪音 (7m) 65

燃料 民用天然气\液化石油气\压缩天然气

发动机型号 465f

发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列

电压调节方式 无刷(稀土电机)

包装尺寸(mm) 1210*830*920

标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜移动式

20' 尺柜 22 台

40' 尺柜 46 台

40尺高柜 46 台

什么是发电机进相运行？

当发电机励磁系统由于avr原因或故障，或人为降低发电机的励磁电流过多，使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率，定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行，这就是发电机的进相运行。进相运行也是现场经常提到的欠励磁运行（或低励磁运行）。此时，由于转子主磁通降低，引起发电机的励磁电势降低，使发电机无法向系统送出无功功率，进相程度取决与励磁电流的降低程度。

引起发电机进相运行的原因：

低谷运行时，发电机无功负荷原已处于低限，当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时，励磁电流自动降低引起进相（有功功率增加，功率因素增大，无功功率减小使励磁电流减小）。

avr失灵或误动、励磁系统其它设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。

发电机进相运行的处理：

如果由于设备原因引起进相运行，只要发电机尚未出现振荡或失步，可适当降低发电机的有功负荷，同时提高励磁电流，使发电机脱离进相状态，然后查明励磁电流降低的原因。

由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时，应及早解列。机组进相运行时，定子铁心端部容易发热，对系统电压也有影响。

制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机，如系统需要，在不影响电网稳定运行的前提下，可将功率因素提高到1或在允许进相状态下运行。此时，应严密监视发电机运行工况，防止失步，尽早使发电机恢复正常。还应注意对高压厂用母线电压的监视，保证其安全。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

25千瓦汽油发电机最新报价 25千瓦汽油发电机,25kw发电机,汽油发电机报价,500w汽油发电机多少钱,汽油发电机 启动,雅马哈汽油发电机配件,汽油发电机 十大品牌,10kw本田汽油发电机,汽油发电车,久保田汽油发电机配件,三菱汽油发电机配件,汽油发电机12v,金本田汽油发电机