

# 供应100KW东风康明斯柴油发电机组

产品名称	供应100KW东风康明斯柴油发电机组
公司名称	江苏方联电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东风康明斯 型号:FLDC-100GF
公司地址	江苏省扬州市江都区真武工业集中区
联系电话	0514-86961333 18952717812

## 产品详情

### 柴油发电机组技术参数

序号	项目	100kw机组参数
—	发电机组	
1	机组型号:	fldc-100gf
2	机组功率 ( kw ) :	100
3	额定转速 ( r/min ) :	1500
4	额定电压 ( v ) :	400/230
5	额定电流 ( a ) :	180
6	额定频率 ( hz ) :	50
7	功率因数 ( cos ) :	滞后0.8
8	相数、接线方式:	三相四线y接法
9	启动方式:	电启动
18	满载燃油耗量 : g/kw*h	208
19	外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高mm ) :	2200 × 800 × 1300
20	净重量 ( kg ) :	1100
二	柴油机	
1	型号:	6bta5.9-g2
2	产地 ( 品牌 ) :	东风康明斯

3	柴油机功率 ( kw ) :	116
4	额定转速 ( r/min ) :	1500
5	气缸数量 :	6
6	排列型式	直列
7	冷却方式 :	闭式循环水冷
8	活塞孔径/行程 ( mm ) :	102/120
9	启动方式 :	电启动
10	燃油消耗率 ( g/kw · h ) :	208
11	排气量 :	5.9l
12	润滑油容量 :	14.2l
13	进气方式 :	自然吸气
14	冷却方式 :	闭式循环水冷
15	起动电源 :	直流24v
16	调速方式 :	电子调速
三	发电机	

1	发电机品牌 :	方联
2	发电机型号 :	fl-100w
3	发电机额定功率 ( kw ) :	100
4	发电机额定电压 ( v ) :	400/230
5	发电机额定电流 ( a ) :	180
6	发电机额定频率 ( hz ) :	50
7	发电机功率因数 ( cos ) :	0.8
8	发电机额定转速 ( r/min ) :	1500
9	发电机绝缘等级 :	h
10	防护等级 :	ip23
11	励磁方式 :	无刷
四	自启动控制系统 ( 选配 )	
	控制屏	发电机组控制器集成 自动化及监控系统,实 制器采用大屏幕液晶 w.jsfl008.com 安徽发

我公司所售柴油发电机组全国范围内享有免费保修服务，免费保修期为一年或一千小时，以先到为准。免费维修服务。

江苏方联电力设备有  
联系人：管经理 181  
24小时服务热线：40