# 3000W电磁吸盘充退磁控制器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 3000W电磁吸盘充退磁控制器 |
| 公司名称 | 临清市欧科机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:欧科<br>型号:3000W |
| 公司地址 | 山东省聊城市临清市南关街257号 |
| 联系电话 | 0635-2321711 13863585984 |

# 产品详情

电磁吸盘控制器又名 充退磁控制器， 整流控制器，欧科3000w 电磁吸盘充退磁控制器输入电压为交流220v或380v，直流输出电压0-110v可调，电流容量2-25a，退磁时间2-30秒可调，工件剩磁在千分之一以下，并且有对机床起保护作用的连锁装置。该型整流控制器适用于额定功率3000w以下的各种电磁吸盘的控制。技术参数:1.输入电压：交流 380v/220v,2.输出电压：直流 110v,3.机床联控：具有机床与电磁吸盘控制线路的联锁装置。4.输出信号：具有输出电流表和信号灯的指示。5.充退磁能达到最佳效果，一般工件能够完全退磁、合金及含碳较高的工件退磁后剩磁极小。工作原理:交流电压 380v 经变压器降压后，经过整流器整流变成 110v 直流后经控制装置进入吸盘此时吸盘被充磁，退磁时通入反向电压线路，控制器达到退磁功能。使用方法:将开关打开指示灯（红灯）亮，表示整流控制器电源接通，电压表上有输出电压指示；按下绿按钮指示灯（绿灯）亮，电流表上有工作电流指示。此时吸盘通电有磁，主机联锁线路接通主机，机床可以启动开始工作，工作完毕后按下红按钮（绿灯灭），吸盘退磁，放开按钮，控制器内继电器延时 2-3 秒后退磁结束。安装方法:本控制器四芯插座：插头两色（红色）引线为主机控制线，串接于主机控制部分的公共线上，插头两色（绿色）为输入 380v 电源线。本控制器三芯插座：插头两色（绿色）接通电磁吸盘两端，插头（红色）为接地线

本产品的加工定制是是，品牌是欧科，型号是3000W，用途是电磁吸盘充退磁控制，产品认证是ce