

YE88系列

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | YE88系列 |
| 公司名称 | 温州亿通自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州市洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢1-3层 |
| 联系电话 | 0577-63470861 13858824456 |

产品详情

| | | | | |
|--|--------|-----|----|------------|
| e89系列电感式接近开关 | | | | |
| <p>电感式接近开关由lc高频振荡器和放大处理电路组成，利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时，使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关，使接近开关振荡能力衰减，内部电路的参数发生变化，由此识别出有无金属物体接近，进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。</p> | | | | |
| 安装方式 | | 埋入式 | | 非埋入式 |
| 额定检测距离sn(mm) | | 7 | | |
| 具 | 直流 | npn | 常开 | ye89-2416a |
| | 10-30v | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|--|--|---|
| 备 型 号 | | 常闭 | ye89-2426a | | |
| | | 常开+常闭 | ye89-2436a | | |
| | pnp | 常开 | ye89-2516a | | |
| | | 常闭 | ye89-2526a | | |
| | | 常开+常闭 | ye89-2536a | | |
| | 二线 | 常开 | ye89-2616a | | |
| | | 常闭 | ye89-2626a | | |
| | 继电器输出 | | | | |
| | 交流 20-250v | 二线 | 常开 | | |
| | | | 常闭 | | |
| | | 四线 | 常开+常闭 | | |
| | | 继电器输出 | | | |
| | 交直流 20-250v | 二线 | 常开 | | 1 |
| | | | 常闭 | | |
| 主 要 | 输出电压降 | | dc三四线 < 1.5v dc二线 < 4v ac二线 < 6.5v 交直流二线 < 7v | | |

| | | | |
|--------|----------|------------|--|
| 参 数 | 输出电流 | | dc 200ma ac二线500ma 交直流二线：ac300 ma dc：100 ma 五线制：1a,3a(取决于继电器容量) |
| | 漏电流 | | dc三四线 < 0.05ma dc四线 < 0.4ma ac二线 < 1.6ma 交直流二线 < 1.2ma |
| | 响应 频率 | 直流：npn、pnp | 400hz / 200hz |
| | | 交流、交直流 | |
| | 重复精度 | | 0.01mm |
| | 工作环境温度 | | -20 ~ 80 |
| | 动作指示 | | led |
| | 外壳材料 | | abs |
| | 防护等级 | | ip67 |