

# GJ-2型防爆广播喊话器

产品名称	GJ-2型防爆广播喊话器
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:GJ-2
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

一、概述 gj-2型防爆广播喊话系统由hzbq-3b型防爆广播喊话器（防爆电话机）、麦克风（或手持话筒）和dyh—5型防爆扬声器组成。打开麦克风上的开关，对着麦克风（话筒）讲话，可以通过扬声器对现场进行广播呼叫，发布生产指令或报警。

该系统适用于石油钻井现场、化工、矿山、钢铁等场所，用作现场指挥和报警用。二．主要技术参数 1. 环境温度：- 30 ~ + 50 2．相对湿度： 90% 3．大气压力：80 ~ 110 kpa 4．防爆等级： bt6

5．防护等级：ip54 6．供电电压：ac220v，50hz 7．负载：8 ~ 16

8．扩音输出功率： 30va（0 ~ 30w之间连续可调） 9．外型尺寸：200 × 280 × 120 mm

10．安装尺寸：196 × 210 mm 11．重量：7.6 kg 12.安装方式：壁挂式 三．使用方法：平时开关置于关闭状态。当需要扩音广播时，把开关扳到开启位置，对着麦克风讲话，其声音从扬声器播放出来，实现发布生产指令目的。讲话完毕，把开关扳回到关闭状态。四、安装与布线 3.防爆广播报警器采用壁挂式安装结构。用m8或m10的螺钉把其固定在墙壁上或操作台上。话筒（麦克风）放在或固定在防爆广播喊话器附近。 4.下方三个进线口中，左方为电源线进线口，中间为扬声器连线进线口，右方为备用进线口。以上进线口采用1/2g 管螺纹封口螺帽锁紧电缆，也可用同样管螺纹的防爆挠性管连接。侧面的进线口为话筒（麦克风）连线进线口。 3.电源线需接入ac220v，50hz电源，电源功率 50va。

4．电源线和到防爆扬声器的连线采用 8 mm的两芯电缆，芯线的截面积均 0.5mm<sup>2</sup>。 5.扬声器应安装在距离防爆广播喊话器50米以内的地方。超过50米应适当增加连线的截面积，最多不能超过100米。