海洋王BPC8730 防爆平台灯热销

产品名称	海洋王BPC8730 防爆平台灯热销
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:BPC8730
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

bpc8730防爆平台灯

一. 适用范围

bpc8730防爆平台灯适用于石油石化、造船、海上石油平台、油站、油库、气站、油泵房等易燃易爆场所。 本公司始终坚持“ 质量求生存，信誉求发展 ”宗旨；产品所有配件、材质和工艺加工都经过专业人员严格把关，专业检测设备精确把控；做到百分之百通过率。

二. 性能特点

隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆危险场所安全使用。

采用高强度气体放电灯作光源，光效高，寿命长，平均使用寿命达10000小时以上。

透明件经过优化设计处理，光线柔和、照度均匀，无重影，有效的避免作业施工人员眼睛不适和疲劳感。

外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理，耐磨抗腐、防水防尘，可在户外长期使用。

精巧的结构设计，散热性能好，有效降低了灯体温度，提高了灯具的使用寿命。

具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

重量轻，体积小，小巧美观，操作简单方便。

三. 使用方法

根据工作现场的实际需要，确定灯具的安装位置和方式，然后灯具到电源接点的距离准备相应长度的8～14 mm三芯电缆线，并将三芯电缆线穿进布好的钢管中。

旋松灯具电缆引入口的压紧螺母(出厂时配带，使用钢管后便不再使用)，将电源电缆线引入到内部接线处，连接固定，再旋紧电缆线钢管和紧固灯具顶盖，拧紧紧定螺钉。

更换灯泡时，拧开固定灯圈的十字盘头螺钉，将灯圈按逆时针方向旋转，即可将灯圈和透明件与壳体分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。

警告: 1、安装和维护灯具时，必须切断电源。

2、非专业人员不得随意安装或拆卸灯具。

四. bpc8730防爆平台灯注意事项

安装和维护灯具时，必须切断电源。

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不要触摸。

更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器、电容和触发器。

五. bpc8730防爆平台灯技术参数

防爆标志：exd ⅱc t4/t6

额定电压：220vac 50hz

外壳防护：ip65

绝缘等级：i

防腐等级：wf2

进线口螺纹：g3/4

引入电缆：φ8~φ14mm

距高比：2.53

外形尺寸：φ201*310mm(外径*高）

总重量：7.5kg

mh气体放电灯:

功率： w 70w/100w/150w

光通量：im 5500/9000/13000

平均使用寿命：h 10000/10000/10000

服务承诺： 感谢了解bpc8730防爆平台灯 ，本公司专业生产各类三防灯具，防爆灯具，移动照明等灯具电器，公司一直以“ 客户满意 ”为追求目标，为建立起售后服务保障体系，我们不但要做好售前售中服务，更要注重售后服务（公司在全国各地区设有代理经销商，服务点提供售后维护，）欧世照明网：http://www.oszmdj.com