

大功率高频开关电源 可调大功率电源 稳压稳流电源

产品名称	大功率高频开关电源 可调大功率电源 稳压稳流电源
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	输出电压:12v 输出电流:300A 输出功率:3600W
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

产品详情

开关电源

大功率开关电源（spwm系列）

随着电力电子技术向大容量，高频化，智能化和低价格方向发展，“成都凯德力电子科技有限公司”生产出了高频开关直流电源是单组输出电压电流连续可调，高精度直流电源供应器。其应用领域日趋广泛，其低波纹，快速动态响应;高功率因数，高效率和高性能使其已成为老式直流电源的更新换代产品。

主要应用：

适用于实验，氧化，电解，电镀，光电，冶炼，化成，腐蚀等各种精密表面处理场所。在阳极氧化，真空镀膜，电解，电泳，水处理，电子产品老化，电加热，电化学等方面也得到用户一致好评。特别在pcb，电镀，电解行业领域，成为众多客户的首选电源产品。蓄电池测试，通信，电力电子，科研院所，生产加工来，水处理，蓄电池充电，电机测试，电子元器件，电子部件老化，其它需要大功率直流电源的领域已经逐渐有代替老一代电源的趋势。

产品特点：

体积小，重量轻，高效率，纹波低，高可靠的优越性能

spwm高频开关电源

项目	参数		
输入	相数	3 3w+g	
	电压	ac380v ± 15%50hz(可定制)	
输出	功率	1-1000kw (可定制)	
	电压	0-15000v(可定制)	
		源效应： < ± 0.3%直流输出电压整定值；	
	电压稳定度		时漂： < 1%额定值
			温漂： < 0.04%额定值/度
			负载效应： < 1%直流输出整定值
	电流	0-20000a (可定制)	
	电流稳定度		时漂： < 1%额定值
			温漂： < 0.04%额定值/度
			负载效应： < 1%直流输出整定值
纹波及杂讯	3%		
效率	90% (功率因数0.95以上)		
控制和显示	启动/停止	本地，远程，(选配)	
	电压	10圈无极可调，4位显示，0-10v模拟量(选配)	

	电流	10圈无极可调，4位显示，0-10v模拟量（选配）
	功率（选配）	10圈无极可调，4位显示，0-10v模拟量（选配）
其它	保护	具有软启动，缺相，过热，限压，限流等保护功能
	通信接口（选配）	0-10v模拟量，plc
	冷却	风冷，水冷，油浸水冷
	环境要求	室内使用，-10度~45度
		相对湿度 < 90%未凝结水滴（@25℃）