

厂家供应风能防雷器PM40-B4

产品名称	厂家供应风能防雷器PM40-B4
公司名称	深圳市新维科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:CTE 型号:PM40-B/4 UC:385VAC/220VAC
公司地址	深圳市宝安区西乡街道建安一路黄金台综合大楼 603
联系电话	0755-27852560 13428700267

产品详情

一、功能与特点

pm40-b/4型三相交流电源防雷器用于防止雷电过电压和瞬态过电压对二级（c级）电源系统和用电设备造成的损坏。

其主要特点是：

- l 采用温控断路技术，并内置过流保护电路，彻底避免火险发生
- l 工作状态及失效状态，清晰直观
- l 可以实现凯文接线
- l 安装方便，维护简单
- l 工艺考究，能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作

二、主要技术参数

产品型号	pm40-b/4
------	----------

标称电压	385v/单相220v
持续工作电压	385v
标称放电电流 (8/20 μ s)	20ka
最大通流容量 (8/20 μ s)	40ka
保护水平 (8/20 μ s)	1500v
接入导线截面积	16mm ²
外形尺寸	72 × 90 × 63mm
工作环境	温度 - 40 ~ + 85 , 相对湿度 95%(25)

三、安装方法

防雷器为35mm标准导轨安装。

将电源线分别由入线孔接入防雷箱的“ I1、 I2、 I3、 n ”端子，从“ pe ”端引出接地线连接到防雷接地母线。

设备

I1

I2

I3

I1 I2 I3

n

pe

pe

nc com no

防雷地

(pm40-b/4)

四、安装、使用注意事项

请在断开电源的情况下安装，以免发生意外!

接入导线截面积必须符合技术要求。

防雷器无需特别维护，只需定期检查其连接是否松动，工作状态指示是否正常。

故障指示灯显红色时，表示防雷箱已有元件损坏，防雷效果变差，必须立即更换。