

深圳T4Q型LED电源测试仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 深圳T4Q型LED电源测试仪 |
| 公司名称 | 深圳科瑞格电子有限公司 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科瑞格 型号:T4Q |
| 公司地址 | 深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前村内A2栋综合楼532 |
| 联系电话 | 0755-22675119 13823509846 |

产品详情

t4q型电源测试仪

产品亮点：

- 1、同时测量输入输出的所有电参数
- 2、支持8项主要质检指标判定
- 3、带锁存、声光报警功能
- 4、可自动选择中、英文显示

应用范围

用于开关电源、led驱动电源、电源适配器厂家对产品综合性能的评估或检验

用于led整灯厂家、电器采购商、电器销售商对电源的综合性能评估以及来料检验

研发工程师对产品性能的验证，生产部、质量部品质工程师对产品的调试和检验

功能特点

可同时测量电源输入的电压有效值、电流有效值、有功功率、功率因数、交流频率

可同时测量电源输出的电压有效值、电流有效值、电压平均值、电流平均值、电压纹波系数、电流纹波系数、功率

可以测试电源的转换效率

三种显示模式：输入参数、输出参数、输入输出同屏显示

支持电压、电流、功率、功率因数、纹波、转换效率上下限设定功能，并自动分检合格与不合格品

支持声光报警和锁存功能

支持外部电源接入，可用于ac0~300输入、dc0~400v输入、及其它外部电源输入

中英文双语、大屏幕高亮图形液晶显示，傻瓜式旋转编码器操作模式

指标参数/无量程误差

| 项 目 | | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
|------|--------|------------|-------|--|
| 输入侧 | 电压 | 0.5v~300v | 0.01v | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{v})$ |
| | 电流 | 0.5ma~6a | 0.1ma | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{ma})$ |
| | 有功功率 | 0.1w~1800w | 0.01w | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{w})$ |
| | 功率因数 | 0~1.000 | 0.001 | ± 0.005 |
| 输出侧 | 电压有效值 | 0.5v~400v | 0.01v | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{v})$ |
| | 电压平均值 | 0.5v~400v | 0.01v | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{v})$ |
| | 电流有效值 | 0.5ma~6a | 0.1ma | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{ma})$ |
| | 电流平均值 | 0.5ma~6a | 0.1ma | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{ma})$ |
| | 功率 | 0.1w~2400w | 0.01w | $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.1\text{w})$ |
| | 低频电压纹波 | 0~100% | 0.1% | $\pm 1\%$ |
| | 低频电流纹波 | 0~100% | 0.1% | $\pm 1\%$ |
| 转换效率 | | 0~100% | 0.01% | $\pm 0.5\%$ |

联系电话：13823509846（小饶）/0755-22675119/qq: 2851278854 www.cotrig.com