

# JMK-10型无触点集成电路脉冲喷吹控制仪

产品名称	JMK-10型无触点集成电路脉冲喷吹控制仪
公司名称	环科袋式除尘配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市车站街3号
联系电话	0317-8259020

## 产品详情

jmk-10型无触点集成电路脉冲喷吹控制仪(器)

jmk-10型无触点集成电路脉冲喷吹控制仪(器)，设计了数字设定电路（即10型机10门输出任意设定。20型机20门输出任意设定）。

使用时可在全部输出门数范围内选取所需要的门数，jmk脉冲控制仪显示采用led共阴数码管，美观清晰。

### 一、脉冲控制仪的主要技术指标

1. 脉冲间隔：0.8秒-30秒
2. 脉冲宽度：0.01秒-0.5秒
3. 使用温度：-20 -45
4. 电源电压：220v 50hz ± 20%
5. 输出电压：24v 36v 110v 220v
6. 整机功耗： 40w
7. 外型尺寸：100 × 200 × 300mm
8. 重量：约3kg

### 二、脉冲喷吹控制仪的使用与安装

1. 将带输出线的矩型插头插入机箱后部插孔内，输出线的一端分别与电磁阀的一端相连接，电磁阀的另一端接在公共线上，公共线一般排在最后，导线颜色为红色。
2. 将电源插头插入220v交流电源。
3. 打开电源开关指示灯应亮。
4. 调节脉冲间隔和脉冲宽度旋钮达到适当为止。

### 三、脉冲喷吹控制仪的维修和注意事项

1. 接头严禁虚焊和接触不良，单机输出线只能供单机使用，切不可互相连接。
2. 更换保险管不能大于2a，严禁用导线或其它导电物代替保险管。
3. 电磁阀和连接导线不应出现短路、漏电现象，要经常检查对地电阻大于2兆欧。
4. 配接电磁阀或检修仪器故障时，请关掉电源，以免发生事故