

苍南工泰电子HT-S系列马达被保护器、马达保护器

产品名称	苍南工泰电子HT-S系列马达被保护器、马达保护器
公司名称	苍南工泰电子有限公司
价格	555.00/台
规格参数	工作电压:AC/DC 85~265 环境温度:-20~60 开孔尺寸:90*44
公司地址	苍南县灵溪镇城南横街10号
联系电话	0577-68810357 18205771213

产品详情

1.概述

ht-s系列电机智能保护器适用于ac380v、ac660v低压系统，作为低压异步电动机和增安型电动机的保护及监测的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护及监测功能，还提供了设备运行和故障的记录以及额定参数等重要信息，避免了因电机过载、堵转、三相电流不平衡、轻载、接地等故障而导致的生产事故；广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。

符合标准：gb3836.3-2000、gb14048.4-2003、iec255

2.

主要特点

高亮度led显示，保护功能及故障信息代码显示，方便客户查询及操作。

产品采用分体结构及整体结构两种方式，分体结构时主机和互感器分离安装，整体结构时主机和互感器组合成一体，适用于各种抽屉柜。

国际通用输入电源模块，兼容85-265v 交流或直流工作电源，降低了对工作电源的要求。

产品在防震、抗干扰方面进行了精心设计和严格的电磁兼容性测试，以确保装置安全运行和防误动。

具有4-20ma标准电流信号输出，可直接与工业用二次仪表或计算机系统连接。

3.主要功能

保护功能：过流、堵转、三相电流不平衡、轻载、接地等故障保护

测量功能：三相电流、接地电流测量和显示

电流输出（选配功能）：4~20ma电流输出，20ma对应的电流值可设。

4.工作条件

三相穿孔适应回路：ac380v、ac660v

环境温度：-20 ~+70 ，相对湿度： 90%

海拔高度不超过2500米

大气条件：没有会引起-危险的介质，也没有会腐蚀金属和破坏绝缘性能及导电尘埃

安装在无强烈冲击振动和雨雪侵袭的地方

安装在无强磁干扰的地方，避免与软启动器和变频器一起安装，尽量拉长安装距离

5.型号说明

m:4~20ma输出

z：整体结构；f：分体结构

额定电流

产品设计号

举例说明：

ht-s-100zm表示ht-s系列，保护器规格电流为25~100a，一体式结构，带有4~20ma输出功能。

规格电流	电流范围	电机功率	分体结构电流互感器型号及孔径	
2a	0.5~2a	0.25~1.1kw	kct10	16
6.3a	2~6.3a	1.1~3kw	kct10	16
25a	6.3~25a	3~11kw	kct25	16
100a	25~100a	11~55kw	kct40	16
200a	80~200a	45~110kw	kct40	30
200/5a	80~200a	45~110kw	kct10	16
300/5a	150~300a	75~150kw		
400/5a	200~400a	110~220kw		
500/5a	250~500a	132~250kw		
600/5a	300~600a	150~315kw		
800/5a	400~800a	220~400kw		

备注：

1、 选用保护器规格时，必须依据电动机功率而定。(选型表的电机功率是按ac380v)

2、 分体结构的保护器都配有相对应的电流互感器，请注意配套使用，否则保护器将不能正常使用。

3、 300a、400a、500a、600a、800a保护器，必须加装三个变比为5a的电流互感器。

加装三个变比为1a电流互感器的需在订货时注明

4、 整体结构保护器的主机与互感器连为一体，互感器型号于匹配好，孔径 23

详细说明书请联系18205771213