

金涵手持示波器，信号发生器，JDS3022A

产品名称	金涵手持示波器，信号发生器，JDS3022A
公司名称	合肥金涵电子有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:金涵电子 型号:JDS2023 采样率:500M
公司地址	安徽合肥高新区天智路同创科技园1栋8层
联系电话	0551-65326530 13365690227

产品详情

输入	金涵手持示波器jds3022a
输入耦合	交流、直流 (ac、dc)
输入阻抗	1m +2% 20pf+5pf
最大输入电压	40v (探头x1) ; 400v (探头x10) 可测220v电压 ; (探头x100) 可测1000v电压
探头衰减	1x、 10x
探头衰减系数设定	1x、 10x、 100x
信号获取系统	
采样方式	实时采样、随机采样

存储深度	16k x2
获取模式	采样，峰值检测
垂直系统	
垂直灵敏度	10mv-5v (探头1x) 100mv-50v (探头10x) 1v-500v(探头100x) (1-2.5-5步进)
垂直精度	+3%
垂直分辨率	8bit
带宽	50mhz(单独使用ch1通道)、两个通道同时使用时每个通道30mhz
水平系统	
实时采样率	通道1 (ch1) 500 msa/s、通道2 (ch2) 250msa/s、两通道同时使用时都是250msa/s
水平扫描范围	10ns-50ms(1,2.5,5步进) 100ms-5s(scan扫描)
触发系统	
模式	自动、正常和单次
类型	上升沿、下降沿
自动检测	支持 (50hz-60mhz)
数学运算	ch1+ch2、ch1-ch2、ch2-ch1
测量系统	
光标测量	支持时间和电压光标

测量方式	自动、手动
测量	幅度、周期、频率、占空比
设备	
屏幕	4.3寸 16位真彩色 tft 400*272
电池	3000+ma锂电池（单节电池连续工作4小时左右）
尺寸	220*128*37（mm）
信号发生器	
频率	正弦波（1hz - 20mhz）、方波（1hz-5mhz）、三角波/斜波（1hz-1mhz）
占空比	0% - 100%
幅度	100mv - 4v
偏移	+0v ~+ 2v
记录仪	
时基	100ms-5s
长度	待定
串口中心	
波特率	115200-1200
数据位	8,9

校验位	no						
停止位	1 , 0.5 , 2,1.5						
进制	10,16						
万用表	量 程						
直流电压	600.0mv		6.000v		60.00v		600.0v
交流电压	600.0mv		6.000v		60.00v		600.0v
直流电流	60.00ma/600.0ma				6.000a/10.00a		
交流电流	60.00ma/600.0ma				6.000a/10.00a		
电阻	600.0	6.000k	60.00k	600.0k	6.000m	60.00m	
电容	40.00 nf	400.0nf	4.000uf	40.00uf	400.0uf	4000.0uf	40000.0uf
二极管	0v ~ 2.0v						
通断	在600.0 档位检测 , 低于30 时发声						
最大分辨率	6000点						