

## 400kva380v三相稳压器来电咨询

产品名称	400kva380v三相稳压器来电咨询
公司名称	上海谐昌电源设备制造有限公司
价格	36500.00/个
规格参数	品牌:谐昌电源 型号:SBW,DBW 类型:稳压器
公司地址	上海嘉定区外冈镇工业园
联系电话	021-60449958 18917061525

## 产品详情

概述 sbw系列大功率补偿式电力稳压器，是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制并生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计，使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重轻、运行可靠、使用简单等特点。这些都是其他类型的稳压器所无法比拟的。使用范围 该系列稳压器广泛使用于矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(ct)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压器。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳压的场所。

### 主要规格

型号	sbw-20 ~ 2000kva、dbw-20 ~ 250kva
输入电压	相电压176v - 264v，线电压304v-456v
输入相数	三相四线+pe
输入频率	50hz ± 3%
输出电压	相电压220v，线电压380v
稳压精度	± 3%
过压保护值	输出线电压大于420v
欠压保护值	输出线电压小于320v
过载保护值	大于额定输入电流
市电旁路功能	有
显示方式	液晶(lcd)显示、数码管(led)显示、指针表显示

开机延时功能

注50kv以下规格有此功能

型号	额定容量(kva)	输入电压(v)	输出电压(v)	输出电流(a)	额定频率(hz)
sbw-20kva	20	304-456	380	30	50/60
sbw-30kva	30	304-456	380	46	50/60
sbw-50kva	50	304-456	380	76	50/60
sbw-100kva	100	304-456	380	152	50/60
sbw-150kva	150	304-456	380	228	50/60
sbw-180kva	180	304-456	380	273	50/60
sbw-200kva	200	304-456	380	304	50/60
sbw-225kva	225	304-456	380	342	50/60
sbw-250kva	250	304-456	380	380	50/60
sbw-300kva	300	304-456	380	456	50/60
sbw-320kva	320	304-456	380	486	50/60
sbw-350kva	350	304-456	380	532	50/60
sbw-400kva	400	304-456	380	608	50/60
sbw-450kva	450	304-456	380	684	50/60
sbw-500kva	500	304-456	380	760	50/60
sbw-600kva	600	304-456	380	912	50/60
sbw-800kva	800	304-456	380	1216	50/60
sbw-1000kva	1000	304-456	380	1520	50/60
sbw-2000kva	2000	304-456	380	3040	50/60
dbw-20kva	20	176-264	220	90	50/60
dbw-30kva	30	176-264	220	136	50/60
dbw-50kva	50	176-264	220	227	50/60
dbw-100kva	100	176-264	220	454	50/60
dbw-150kva	150	176-264	220	682	50/60
dbw-220kva	220	176-264	220	909	50/60
dbw-250kva	250	176-264	220	1136	50/60

本产品的品牌是谐昌电源，型号是SBW,DBW，类型是稳压器，输出电流是150（A），输入电压是304-456（V），输出电压是380（V），输出功率是100000（W），频率范围是50-60Hz，工作温度是-25~+45，产品认证是ce，加工定制是是