

11KW中文软启动服务 过硬软启动软启动

产品名称	11KW中文软启动服务 过硬软启动软启动
公司名称	上海穆勒四通电气股份有限公司乐清分公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海穆勒四通电器股份有限公司 型号:中文软启动BR6-11KW 产品系列:中文软启动
公司地址	乐清市翁垟镇双望村二楼
联系电话	62820216

产品详情

厂家直销电机中文软启动器,电话13588986891 马中保

qq958179058

1. 电源连接

3相供电电压: 3ph ac380v \pm 15%

频率: 50\60hz

功率范围: 5.5-500kw

2.电机连接

电压: 3相, ac380v

频率: 50~60hz

适用电机: 鼠笼式三相异步电机

连续负载能力: 额定输出电流 i_2 (环境温度-10~40)

启动频度： 建议每小时不超过20次

启始电压： 30%-70%可调

软停时间： 0-60s

启动模式： 限流，电压，突跳+限流，突跳+电压，电流斜坡，双闭环。

3.环境限制

环境温度： -10~40 ，

40~60 之间，每升高1 ，电流降低1.2%.

海拔高度： 低于1000m ，

1000~2000m每升高100m电流降低0.5%。

相对湿度： 5%~95%,无水珠凝结

防护等级： ip20

外壳颜色： 随机型定

4.控制回路连接

1无源点输入控制启停

2三路无源点输出：旁路，运行（可编程），故障

一路模拟输出：0-20ma

5.保护限幅

过压保护：100%-130%

欠压保护：60%-90%

过热保护：85

输入缺相保护：输入电压缺相时

输出缺相保护：电机缺相时

三相不平保护：三相电流不平衡时

运行过载保护：50%-200%可选

6.产品标准

国标：gb14048.6-2008

质量控制系统iso 9001 -2008

ce认证

ccc认证

本产品的品牌是上海穆勒四通电器股份有限公司，型号是中文软启动BR6-11KW，产品系列是中文软启动，用途是减压启动，额定电流是11（A），额定电压是380（V），额定绝缘电压是800（V），类型是软启动器，加工定制是是，规格报价是BR6-11KW, BR6-17KW, BR6-22KW, BR6-30KW, BR6-90KW, BR6-200KW