

PLC 1N 60点继电器输出替代三菱FX1N直接用三菱PLC软件 松下PLC

产品名称	PLC 1N 60点继电器输出替代三菱FX1N直接用三菱PLC软件 松下PLC
公司名称	深圳市忠信诚电气有限公司
价格	856.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HCFA 型号:LX1N-60MR
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道宝荷路宏昌综合楼A3栋403
联系电话	84818900 13510341406

产品详情

产品说明

经济单机型控制规模：10 – 134点（基本单元：14/24/40/60 可以扩展输入输出模块 可以扩展模拟量、通信定位等功能模块 低成本型、性价比高

hcfa相对比三菱 电源类型:ac电源

电源类型：ac电源额定电压：ac100v ~ 240v

额定电压：ac100v ~ 240v冲击电流:最大30a 5ms以下/ac100v，最大50a 5ms以下/ac200v

冲击电流:最大30a 5ms以内/ac100v，最大50a 5ms以内/ac200v

传感器电源：dc24v 400ma

传感器电源:dc24v 400ma

输入点数：36

输入点数：36

输出点数：24

输出点数：24

单价：856元

单价：920

项目

规格概要

电源· 电源规格
输入输

ac电源型:ac100v ~ 240v dc电源型:dc24v

出	耗电量	ac电源型:19w (10m、 14m) , 20w(20m) , 21w (30m) da电源型:6w (10m) , 6.5w (14m) ,7w (20m) , 8w (30m)
	冲击电流	ac电源型:最大15a 5ms以下/ac100v , 最大25a 5ms以下/ac200v dc电源型 : 最大10a 100 μ s/dc24v
	24v供电电源	ac电源型:dc24v 400ma
	输入规格	dc24v 7ma/5ma无电压触点、 或者npn开集电极晶体管输入
	输出规格	继电器输出型:2a/1点、 8a/4点com ac250v,dc30v以下
	输入输出扩展	晶体管输出行:0.5a/1点、 0.8a/4点com dc5v ~ dc30v 通过安装功能扩展板 , 可以扩展少量点数的输入输出或者扩展模拟量的输入输出
性能	程序存储器	内置2,000步 (无需电池支持的eeprom)、 注释输入、 可run中写入 可安装带程序传送功能的存储盒 (最大2,000步)
	时钟功能	内置实时时钟 (有时间设定指令、 时间比较指令)
	指令	基本指令27个、 步进梯形图指令2个、 应用指令85种
	运算处理速度	基本指令 : 0.5 ~ 0.7 μ s/指令 , 应用指令:3.7 ~ 数100 μ s/指令
	高速处理	有输入输出刷新指令、 输入滤波调整指令、 输入中断功能、 脉冲捕捉功能
	最大输入输出点数	36点 (可通过功能扩展板扩展4点输入 , 2点输出)
	辅助继电器、 定时器	辅助继电器:512点、 定时器:64点
	计数器	一般用16位增计数器:32点 , 高速用32位增计数 · 减计数器: [1相] 60khz/2点、 10khz/4点 [2相] 30khz/1点、 5khz/1点
	数据寄存器	一般用256点、 变址用16点、 文件用最多可设定到1,500点
其他	模拟电位器	内置2点
	内置通信口	内置通信口 rs422
	支持数据通讯	rs-232c、 rs-485、 rs-422、 n:n网络、 并联链接、 计算机链接

注 : 本系列产品三个月包换 , 5年保修

联系人 楚先生 : 13510341406、 qq : 383618673

本产品的加工定制是否 , 品牌是HCFA , 型号是LX1N-60MR , 工作电压是详见产品说明 (V) , 输出频率是详见产品说明 (kHz) , 产品认证是详见产品说明