

# GSM家居报警系统 智能家居报警系统 无线防盗报警系统

产品名称	GSM家居报警系统 智能家居报警系统 无线防盗报警系统
公司名称	深圳市巡鹰安防科技有限公司
价格	698.00/个
规格参数	品牌:巡鹰 型号:G2EW 供电电源:9-12 (V)
公司地址	深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城11栋5楼
联系电话	0755-26734766 15889475029

## 产品详情

巡鹰智慧家庭系列-gsm智能家庭报警系统型号：g2

g2报警系统，是一款非常时尚智能的产品，且能够给你的家庭带来非常安全的保护功能。他使你的家庭得到安全保护的同时，又能为您的家庭带来科技时尚感。安装简易&操作方便g2报警系统，是一款安装非常简易的产品，全部采用无线信号传输，无需布线安装。主机触控面板支持一键布防&密码撤防，操作方便的同时，又不失安全。主机面板直拨电话g2报警系统，是一款可以当做电话机使用的产品，由于g2是基于gsm平台的产品，需要插sim卡（手机卡）才能正常工作。如果sim卡只是用于报警，可能稍显浪费，但是g2可以通过触控键盘直接向外拨打任何电话，由此可以解决sim卡浪费问题（此功能可以用来查询sim卡余额）。

内置警号&内置喇叭

	g2报警系统，内置警号，报警音量80分贝，响应时间可调0-245秒。内置喇叭，全部操作具有语言提示，并可以进行双向对讲通话。
--	--

无线防区g2报警系统，配置24个普通报警防区，6个火灾报警防区，6个紧急求救防区，遥控器可增配至14个。

iphapp应用软件下载：苹果系统：从app store搜索“iph”免费下载。安卓系统：从google play搜索“iph”免费下载。打开软件，只需添加主机中的sim卡号码为用户，即可使用，操作非常方便，使您能够在任何时间、任何地点都可以控制报警主机。

详细功能1、主机采用arm的处理器2、电容感应式触摸按键，可通过键盘控制主机布防/撤防/在家布防3

、主机对码方式：学习模式4、可双向通话对讲，还可以当手机使用（通过触摸键盘向外拨打任何电话！）5、24个无线防区、6个火灾防区，6个紧急报警防区及2路有线防区；14个遥控器6、六种语音及语言（中，英，俄，西，德，法）7、可设置三组短信接警及三组拨号接警电话8、延时报警功能（0-60秒可选）9、主机内置警号，报警时警号响起的时间可选（0-254秒或一直响）10、具有无线发射功能，可控制99个巡鹰无线警号11、可通过无线发射控制两路电器开关12、可远程短信及电话按键控制主机13、主机带有留守布防功能14、可录制10秒报警语音15、外部电源掉电/恢复报警功能（可选择打开或关闭）16、遥控器布/撤防警号提示音功能（可选择打开或关闭）17、遥控器布/撤防短信提示功能（可选择打开或关闭）18、内置后备电池，工作时间：10小时19、850/900/1800/1900mhz gsm四频频率，全球适用

性能指标：1、无线频率：315mhz/433mhz（可选）2、gsm频率：850/900/1800/1900mhz3、数据响应时间：10秒（gsm网络正常状态）4、工作电源：电源电压：输入：ac 100-240v 50hz/60hz 输出：dc 12v/1a 待机功耗：< 0.6w 后备电池：dc7.4v/850ma备用电池工作时间：10小时5、工作条件：温度：-20~+55 湿度：85%无凝露6、外形尺寸：187mm（长）×130mm（宽）×27mm（厚）

标准套装配置:

	1 x g2主机 1 x 无线内置天线红外探头1 x 无线内置天线门磁2 x 金属遥控器1 x 紧急按钮（赠送）1 x 电源适配器1 x 内置可充电锂电池1 x 说明书
--	--

### 建议家庭安装方案

红外探测器的安装：红外探测器安装需要注意，尽量避开通风口以及空调等空气流动较大的区域，如家里有宠物，安装角度可适当调高一些，使探测范围避开地面的宠物。

门磁/窗磁探测器的安装：门磁/窗磁安装非常简单，用双面胶粘好即可，如有人非法打开门和窗户，会立即触发报警。

燃气探测器&烟雾探测器的安装：燃气探测器安装注意：1、检测天然气，需安装在离天花板20-30cm的位置。

2、检测液化石油气，需安装在离地面20-30cm的位置。烟雾探测器安装于天花板即可。

可选配的配件：

支持gsm联网接警中心：

本产品的品牌是巡鹰，型号是G2EW，供电电源是9-12（V），通讯方式是GSM，继电器驱动是有，探头输入方式是无线/有线，类型是防盗报警主机，适用范围是家用/商用，环境温度是-10-55（ ），环境湿度是95（%），外形尺寸是187\*130\*27（mm）