

汉钟压缩机保护模块 JTX-A 马达保护-

产品名称	汉钟压缩机保护模块 JTX-A 马达保护-
公司名称	乐清市柳市鸣宏电器厂
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 配件类型:常规配件 配件用途:马达保护
公司地址	乐清市柳市镇林宅村
联系电话	057715967770879 15967770879

产品详情

jtx-a 电机保护器

一、 概述：

电机保护器是集电机错相、断相、过热等多种保护功能为一体的电机保护器。该产品采用了进口最新的电脑芯片，软件设计合理，因而功能齐全，性能可靠，且体积小巧。

本产品为电压型，与被保护电机的功率无关。

本保护器为正向状态型，即正常工作时，内部继电器吸合，相关指示灯亮。

二、 产品功能特点：

1、 本产品在使用时可以有多种接线方式。由于可把三相电源输入端接在交流接触器的输出端，故能对交流接触器触点接触不良造成的电机断相或调换交流接触器时造成的错相起保护作用。同时，对产品的安装位置也更灵活，甚至可以直接把本产品安装在电机接线盒内。

2、 超温保护：当电机在正常运转时若因任何原因造成电机温度上升到设定值时，本保护器立即切断电机控制回路。当电机温度下降到正常值后，本产品延时 $1\text{min} \pm 20\%$ 后自动返接。否则一定处于关机状态。

3、 相序检测功能：当电机的主交流接触器得电吸合，本产品 $I1 \sim I3$ 得电，立即自动检测三相的相序，若反相，立即切断电机电源，不使马达反转。

- 4、动态断相保护：电机在运转时，若发生三相中任意一相断相，延时5-8秒后切断电机电源，保护马达不被烧毁。
- 5、静态断相保护：当电源在电机启动前缺（断）相时，产品上电后立即检测，切断主电机控制回路。不准主电机启动。
- 6、三相失衡保护功能：三相电源间产生电压不平衡达设定值时，本产品立刻切断电机电源。
- 7、故障指示方式：

a.相位指示灯（绿灯）——具有上电指示和相位检测双重功能，正常为亮，异常为灭。

b.温度指示灯（红灯）——检测电机有无超温，正常为亮，超温及返接延时期间为灭。

三、 主要技术指标和接线方式：

a、 主要技术指标：

1、使用温度：-10 ~ +55

2、相对湿度： 90%

3、额定电源电压：

ul ~ n：ac220v ± 15% 50/60hz

ul1 ~ l3：ac380v ± 15% 50/60hz 3p

4、返接延时时间：1min ± 20%

5、输出触点：ac250v 5a

触点形式：1a

b、 接线方式参考：

三相输入端接电机端时：

三相输入端接接触器输入端时：

备注：由于本电机保护器功能的需要，故关机（ac220v）后，再开机(ac220v)时，其间隔时间不小于30秒

本产品的加工定制是是，配件类型是常规配件，配件用途是马达保护，配件名称是汉钟压缩机保护模块，品牌是上海，适用压缩机类型是螺杆式压缩机，型号是JTX-

A，外形尺寸（长*宽*高）是汉钟压缩机保护模块（mm），规格是汉钟压缩机保护模块