

# 变压器围栏塑钢围墙围栏

产品名称	变压器围栏塑钢围墙围栏
公司名称	无棣振发电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振发
公司地址	滨州无棣县海丰街道于庙村
联系电话	0543-6366349 15254328658

## 产品详情

围栏在电力安全生产中的应用 1、围栏简介 围栏系指栅状遮拦、网状遮拦和板状遮拦。栅状遮拦的高度不应小于1.2m，最低栏杆至地面的净距不应大于200mm，一般用园钢、钢管、硬质木材制作；网状遮拦的高度不应小于1.7m，网孔不应大于40mm × 40mm；板状遮拦的高度不宜低于1.9m，铁质隔板的厚度不小于2mm，宽度以500 - 600mm为宜。应用于基建、试验、检修中的临时围栏，可用红、白三角旗相隔并在设备上、专用支架上挂牢的绳子连接起来，红白旗应醒目，悬挂标示牌应方便。

2、围栏的应用 当电气设备外绝缘体最低部位距地面小于2.3m时，应装设固定遮拦，厂区内的屋外配电装置，其周围应设置围栏，围栏门应装锁；室内高压设备应设有1.7m以上高度的遮拦并安装牢固；室内就地操作的断路器及隔离开关，喷油燃烧或隔离开关误操作时对人身的危害，应用实体墙或金属板与其隔离。在室外地面高压设备上工作时，应在工作地点四周用系有红、白旗相间的绳子做好临时围栏，围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌，标示牌必须朝向围栏里面；在室内高压设备上工作，应在工作地点两套间隔和对面间隔的遮拦上悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。以上防护装置，其作用是防止人员接触到危险的部位，或是当危险发生后，不使其伤害有关人员。

3、设正围栏及标示牌应注意的事项 停电范围较小时，临时围栏应包围停电设备，留有出入口，并竖立“在此工作！”的标示牌，“止步，高压危险！”的标示牌应面向里悬挂；停电范围较大时，围栏应包围带电设备，围栏应封闭，不得留出入口，“止步，高压危险！”的标示牌应面向外挂。所有标示牌的文字含义必须清楚，安全色、几何图形和图形符号应当规范。工作人员在工作中严禁移动或拆除围栏和标示牌；不论高压设备是否带电，值班人员不得移开或越过渡栏进行工作，若有必要移开遮拦时，必须有监护人在场，并符合设备不停电时的安全距离。 4、结束语 正确设置围栏和悬挂标示牌，是消除违章和保证安全生产的重大技术措施，应在设计、安装、检修的全过程中予以实施