

# 高频开关电源 高频并机数字均流

产品名称	高频开关电源 高频并机数字均流
公司名称	广州市简通自动化控制设备有限公司
价格	95950.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:高频并机数字均流 适用对象:铜
公司地址	广州市南沙区大岗镇谭洲民生路华美商业中心19 2号首层
联系电话	13302293418 13928861998

## 产品详情

### 产品用途：

电解铜箔工艺、特种气体电解、彩涂钢带表面镀锌处理、五金物件表面处理、硬铬工艺、环保废水处理、工业废渣电解液电解回收、电池工业等领域。

大功率开关电源广州简通设备采用国际一流的开关电源数字技术，突破大功率电源的极限。多家{知名电源}厂的开发合作商，价廉质优，采用全数字化控制系统，克服目tl494/sg3525/uc3879等模拟电路的缺点，同时也采取其各家之特长。

### 技术参数：

输入电压	三相ac380v ± 10%，50 ~ 60hz等
稳压精度	1%
稳流精度	1%
额定效率	90%
功率因数	0.95
纹波系数	1% ~ 3%
操作环境	-10 ~ 40
存放温度	-20 ~ 50

冷却系统	风水冷
运行状况	满负荷24小时运行
负荷类型	级

**产品特点：**

- 大功率高频开关电源采用多个模块并联。
- 各模块的控制采用了先进的rs485网络控制系统，控制精度高，由于是数字控制，控制信号无衰减，远程控制最远可达1.2km。
- 各模块之间采用了自动均流技术，外部控制器设置一定的电流，系统会将电流平均分配给下面所有单元模块，各模块之间的均流系数在1%以内。
- 各模块完全一样，更换模块时，只需将地址码拨成和需要更换的模块一样即可。
- 各模块有热插拔的功能，也就是说更换模块可以在不停机的情况下更换，不影响用户生产。
- 大功率高频开关电源设计时一般都考虑采用n+x冗余备用系统，正常情况下，所有模块单元都参与工作，一旦其中某一个模块失效，系统自动将故障单元退出，其它模块共同分担故障单元电流，使总输出电压、电流保持不变，同时可将故障模块取出维护，大大提高电源的可靠性。
- 内部线路板采取了防盐雾酸化的三防胶,使电子元器件不易受环境腐蚀,产品持久耐用。

**产品规格：**

输出电流：0 ~ 50000a

输出电压：0 ~ 100v

可根据客户要求定制

额定输出电 压	额定输出电 流	外形尺寸			重量 ( kg )
		高 ( mm )	宽 ( mm )	深 ( mm )	

15v	2000a	310.5	545	660	86
	4000a	852	696	1118	280
	6000a	1208	696	1118	410
	8000a	1564	696	1118	550
	10000a	1920	696	1118	780
	12000a	2276	696	1300	980
	20000a	1920	1486	1300	1600
	24000a	2276	1486	1300	1920

本产品的加工定制是是，种类是高频并机数字均流，适用对象是铜，冶炼工艺是电化学沉积，作业方式是电解，品牌是简通，炉衬类型是碱性，型号是10000A/22V，用途是电化工艺，外形尺寸是1800x1600x1850 ( mm )