

KG316T、DC12/DC24VAC110V/AC380V定时微电脑时控开关

产品名称	KG316T、DC12/DC24VAC110V/AC380V定时微电脑时控开关
公司名称	佛山市南海区双润五金机电经营部
价格	42.00/个
规格参数	品牌:卓邦 型号:KG316T 种类:时间式
公司地址	佛山市南海区桂城街道平南社区罗冲大道北四巷16号首层自编之一
联系电话	13679838297 18675748900

产品详情

用途：1. 用于手机、蓄电池、电瓶车的定时充电，防止过充。

2. 用于电热水器、电暖器、电饭锅、加湿器、电热油汀、空气净化器等家用电器上，实现家电的自动开关。

3. 在实行峰谷电价的地区，定时器会为您使用谷电价而效力。

4. 用于定时开关的路灯、广告灯箱、成套配电箱（非常适用）、门面灯光、大楼外墙的照明控制。为您增辉的同时，合理为您节约开支。

5. 用于园林的定时灌溉、定时抽排水、水族饲养。

6. 用于监控录像的定时开关、学校定时广播的播放，等各种用处。性能指标

1、工作电压 220v/50hz

2、适用电压范围dc12v,dc24v,ac110v,ac380v(订货请备注)

3、开关容量 阻性15a、感性10a

4、消耗功率 <1w

5、不受停电影响，外置高性能电池

6、每天最多可设置10次开和10次关手自动两用

7、开关时间可按天循环或按周循环

8、最长控制时间为168小时最短控制为1分

9、环境温度 -20 ~ 60

10、计时误差每天走时小于0.25秒(误差小)

11、环境湿度 <95%

12、净重 0.22kg

操作说明

一、定时设置

用户阅读说明书时，请认清产品面板上的按键，一边阅读，一边操作。

第1节、调时钟：（出厂时已调好如需重新调整）按住“时钟”键不放的同时再按“校星期”键，“校时”键和“校分”键。

第2节、设定第一次开：按一下“定时”键，液晶显示屏出现（如图1），再按“校时”键和“校分”键，输入第一次开启时间。

第3节、设下第一次关闭：再按一下“定时”键和“校分”键输入第一次关闭时间。

第4节、继续按动“定时”键，显示屏左下方依次显示（2开2关.....6开6关.....10开10关）参考步骤第2节和第3节，设置以后各次开和关的时间，如果每天只开一欠次，和关一次，刚必须按“取消/恢复”键，将（2开2关.....6开6关.....10开10关）的储存时间全啊消除，使液晶上显示出“--:--”图样。

第5节、按“自动/手动”键使工作状调到自动。具体细节按说明书操作。

本产品的品牌是卓邦，型号是KG316T，种类是时间式，额定电压是DC12/DC24V/AC110V/AC380V（V）（V），加工定制是否，功耗是2（W），适用范围是定时控制