

ABB交流接触器A185-30-11接触器

产品名称	ABB交流接触器A185-30-11接触器
公司名称	上海海根电气科技有限公司
价格	1530.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:A185-30-11 额定电压:24V110V220V380V (V)
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3280室
联系电话	18018696176

产品详情

a9-a300交流接触器（以下简称接触器）主要用于交流50hz（或60hz），额定工作电压最高至660v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v时额定工作电流至300a的电力系统中，供远距离接通和分断电路，并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器，经保护操作（运行）可能发生过载的电路

主要结构及工作原理1、接触器为正装直动式双断点结构，罩盖与躯壳采用耐弧塑料制成，a9-a16采用自动灭弧，而a26-a110有u型的灭弧片置于躯壳中，形成封闭灭弧室灭弧好，飞弧距离为零。触头采用抗熔焊及耐电磨损

的银基合金材料制成，导电性能好，寿命长，对环境无污染。铁芯采用e形结构，体积小。线圈的接线方式有两种可供用户选择，一种两接线端在产品的同一端，另一种两接线端分别在产品的两端，接线灵活方

便。底座用玻璃纤维增强塑料制成，强度高，介电性能好。安装方式可以螺钉安装，也可以用导轨安装

拆装方便迅速。导电部件不外露，安全性能好。

正常工作条件和安装条件1、安装地点的海拔不超过2000m2、周围空气温度不超过+40度，且其25h内的平均温度值不超过=35度，周围空气温度下限值为-5度3、安装地点的空气相对湿度在最高+40度时不超过50%，在较低温度时可允许有较高的相对湿度，例如20

度时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。4、安装地点的污染等级为3级5、接触器允许垂直或水平安装，当垂直安装时，安装而与垂直的倾斜度不大于正负30%（见图）

正确的安装接线注意接线端子标志：主电路1l1、3l2、5l3为进线端；2t1、4t2、6t3为出线端。常开辅助触头的进线端为

：13、23、33、43.....常开辅助触头的出线端为：14、24、34、44.....常闭辅助触头的进线端为：11、21、31、41.....常闭辅助触头的出线端为：12、22、32、42.....线圈接线端为a1和a2

接触器和热过载继电器

接触器和热过载继电器适用于建筑业和工业领域，如：电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。

规格包括4和5.5kw的微型接触器、高达400kw的接触器组(ac3)，建筑用接触器（家用和工业用），拍合式接触器，热过载继电器和电子继电器，以及完整的附件，确保选择灵活性和满足客户需求。

a-line 接触器从9a至750a电机负载均具相同的设计和范围广的直流 / 交流应用，仅需少量元件即可满足你的需求。它结合了最新的电子设计和元件分布特性，包含了安全、材料和电子最新的发展。

新系列接触器提供一个全新概念。a-line结合abb带 / 不带熔丝的短路保护和电子过载继电器，为abb-line系统的新一代装置开发提供基础。abb的宗旨是为设计者、工程师和终端用户提供最好的系统解决方案。abb-line - 系统一体花概念安装和维护简单、安全容易集成其它系统元件设计紧凑完整系列的附件符合最新的国际和国内标准改进环境性能

本产品的品牌是ABB，型号是A185-30-11，额定电压是24V110V220V380V（V），额定电流是185（A），机械寿命是2000（万次），电寿命是200（万次），产品认证是CCC，适用范围是电工电气，加工定制是否