

FPV系统 无线图传AV转WIFI发射器 航拍发射器

产品名称	FPV系统 无线图传AV转WIFI发射器 航拍发射器
公司名称	深圳市福田区乐闻电子商行
价格	245.00/个
规格参数	品牌:乐闻 型号:802W 类型:无线影音系统
公司地址	广东 福田区 华强北汇通数码港一楼A652
联系电话	86-075518675539763 18675539763

产品详情

乐闻电子 正所谓喜闻乐见！坚持以和合 谦碑的心去

服务好每一位客户！

厂家批发及零售，支持一件代发！

销售热线：186-75539763 qq:137491622

fpv专用av视频wifi转发器

说明书

型号: 802w

产品特性：

- I 用户在fpv飞行中可充分利用智能终端作为显示器和录像机，简单便捷
- I 输入图传接收机av信号，转发距离（无遮挡）大于150米，也可直接使用
- I 输入图传接收机av信号条件下，无信号、弱信号均为雪花，可最大限度拯救您的爱机
- I 通过wifi无线发送至安卓、苹果系统的手机或平板，wifi对2.4g遥控器无干扰
- I app软件简单易用，支持显示、缩放、录像、截图和回放，支持设置热点密码
- I 12v直流电源供电，同时带电源输出口，方便为图传供电
- I 支持安卓2.2 或更高系统版本，苹果ios 支持4.3或更高系统版本，特别针对iphone5优化
- I 延迟小，安卓系统手机、平板不大于200毫秒，苹果系统手机、ipad平板约100毫秒

参数表

item	specifications	
发射器	发射频率	2400mhz-2483.5mh
	modem 模式	802.11b: dsss(cck,dqpsk,dbpsk)802.11g/n: ofdm(bpsk,qpsk,16qam,6
	传输距离	>150m
	视频帧数	30fps
	视频格式	vga
	视频压缩	h.264
	无线支持	ieee 802.11b, ieee 802.11gieee 802.n(1t1rmodes)
	电源	dc 12v
	电流	150ma (max)
	加密模式	wpa2
	防水	yes
	重量	80+-5g
尺寸	78*43*18mm	
工作温度	-10 ~+50	
工作速度	15%~85% rh	

安卓系统的操作使用

1. google play store可以下载，也可由客服在线发送。

2. 查找 " wifi avin "，并下载。

3. 使用 app软件, 按照如下步骤：

“ 安装app软件:

4. 打开智能终端并进入

“ 连接wifi:

1. 打开智能终端的wifi，搜索ap热点. 设备ssid为“ wifi avin ”，输入密码(默认密码: 12345678)
。

2. 点击智能终端“ ” 图标，运行app。

“ 监控视频:

打开app，如wifi连接正常, 图标 将变亮， app可以看到画面。

画面可多点触摸缩放

注意：

I 如背景变黑或画面停顿，请退出app，同时检查wifi连接是否正常。如连接正常请重新进入。

I 如显示卡顿，请清理手机，释放更多的运行内存。

“ 设置:

点击 进入设置菜单。你可以设置ssid 和密码， 点击 保存 ，点击 取消。

注意：

I 用户可按 reset 按钮恢复默认设置

ios 苹果系统的操作说明

“ 安装app软件:

1. 打开智能终端，进入app store苹果应用商店

2. 搜索 " wifi avin "（注意为小写），并下载安装

3. 使用 app软件, 按照如下步骤：

" 连接wifi:

1. 打开智能终端的wifi，搜索ap热点. 设备ssid为 " wifi avin "，输入密码(默认密码: 12345678)。

2. 击智能终端 " " 图标，运行app。

" 监控视频:

画面可多点触摸缩放

注意：

! 如背景变黑或画面停顿，请退出app，同时检查wifi连接是否正常。如连接正常请重新进入。

" 设置:

点击进入设置菜单。你可以设置ssid和密码，点击 保存 ，点击 取消。

注意：用户可以按 reset 按钮恢复默认设置

本产品的品牌是乐闻，型号是802W，类型是无线影音系统，功率是1.8，电源输入是12，影像输入是1-100，规格是WIFI发射器，尺寸是78*43*18