

厂家直销 15KVA变频电源 三进单出变频电源 三相变频电源

产品名称	厂家直销 15KVA变频电源 三进单出变频电源 三相变频电源
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:忠立 型号:RFC-15KVA 类型:三进单出变频电源
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

产品详情

上海忠立电源设备制造有限公司

变频电源简介：

变频电源 (ac power source) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源。由于世界各国电网指标不统一，生产出口产品都需要模拟不同国家的电网状况，测试各种出口电器产品。过去采用发电机进行二次变频，但耗电量大，噪音大，稳定性差。变频电源能提供世界各国标准电网电压及频率。输出电压、频率无级数字可调，适用于对出口电器产品进行电压，频率的老化测试。变频电源也可以作为进口60hz设备的供电电源。

变频电源性能特点：

变频电源采用正弦脉宽调制 pwm 设计、原装进口三菱 1gbt 推动。反应快速，对 100% 除载 / 加载，稳压反应时间在 2ms 以内。波形纯正，频率高稳定，不产生干扰磁波 (em i、emc)。变频电源不但是研发和实验室，计量室的最佳电源，也是 em/emc/ 安规测试的标准电源。

变频电源具有负载适应性强、效率高，稳定度佳，输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻的特点。针对世界各地不同电源种类，使用者不仅可以模拟世界各地电压和频率 (40 ~ 70hz) 作测试应用；其中按国家军标特制的中频电源还可以支援 400hz,1000hz 频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备。

我公司根据客户要求研制出报警指示功能，能够对变频电源工作状态进行准确的故障定位，让客户对变频电源的使用环境进行准确的评估。

变频电源主要技术参数：

主要技术参数：

输入电压	220v ± 15%或380 ± 15%(可订做任意电压;如110v,440v,460v,480v)
输出相数	1 2w+g或3 4w+g
输入频率	50hz/60hz
输出 电 压	单相：0-300v 三相：0-520v (可订做更高电压) (高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率 , 可带负载在线直接调节) 单相：0-150v 三相：0-260v
低档	
输出频率	50hz/60hz/40-70连续可调(可订做更高频率)
负载稳压率	± 1%(纯阻性负载)
频率稳定度	± 0.01%
失真率	± %(纯阻性负载)
波形因数比	3 : 1

效率	87%
绝缘抗阻	500vdc/50m
耐压绝缘	1800vac/5ma/1m1n
噪音	1m处小于60db
反应时间	暂态反应速度快，对100%加载/去载，稳压反应时间在2ms内
冷却方式	强迫风扇冷却
工作温度	0 -45
相对湿度	0-90 （非凝结状态）
海拔高度	1500m
保护功能	过流保护、过压保护。短路保护、自诊断保护及报警装置
特点	采用分离式（独立式），输出隔离电源变压器结构，三相可取单相使用。 高精度有效值数字4位表头显示：三相电压、三相电流、频率，功率，功率因数。

需要更多的帮助请与我们联系，谢谢！

服务热线：400-827-0876 联系人：杜小姐 电话：021-37913133/ 33736846 手机：18916598133 qq：706919169

本产品的品牌是忠立，型号是rfc-15kva，类型是三进单出变频电源，电路方式是线性放大型，负载类型是混合型负载，控制方式是电压型，输入电压是380（v），输出电压是0-300（v），输入频率是50/60（hz），输出频率是50/60（40-70）（hz），效率是 90（%），波形失真度是 2%（%），负载稳压率是 $\pm 1\%$ （%），频率稳压度是 0.01%（%），产品认证是ce，应用范围是电子制造业，加工定制是是