

4000W车载逆变器 SUNLER

产品名称	4000W车载逆变器 SUNLER
公司名称	郑州市上雷尔电器有限公司
价格	2650.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 2800.00 品牌:SUNLER 型号:4000W-12V
公司地址	浙江乐清市宁康西路438号
联系电话	86 371 66268388 15167773588

产品详情

sunler纯正弦波逆变器4000w参数表:

型号	sl4000-121	sl4000-122	sl4000-241	sl4000-242	sl4000-481
额定功率	4000w				
峰值功率	8000w(少数几秒)				
输入电压	12vdc		24vdc		48
输出电压	110vac ± 5%	220vac ± 5%	110vac ± 5%	220vac ± 5%	110vac ± 5%
usb输出	5v 1a				
频率	50hz ± 3 or 60hz ± 3				
输出波形	纯正弦波				
软启动	是				
thd	thd < 3%				
输出效率	最高94%				
空载电流	2a		0.9a		0
输入电压范围	10-15.5v		20-31v		40
欠压报警值	10.5 ± 0.5v		21 ± 0.5v		42
欠压保护值	10 ± 0.5v		20 ± 0.5v		40
欠压恢复值	13 ± 0.5v		24 ± 0.5v		48
过压保护值	15.5 ± 0.5v		31 ± 0.5v		61
过压恢复值	14.8v ± 0.5v		29v ± 0.5v		59v
制冷方式	智能风扇制冷				
保护功能	电池欠压, 过压保护, 输出过载保护, 过温保护, 短路保护, 防反接保护				
工作温度	-10 - +50				
产品尺寸	41*21.6*15.6cm (l × w × h)				
内盒尺寸	52.5*31.5*25cm (l × w × h)				

外箱尺寸以及装箱数	52.5*31.5*25cm / 1只
产品净重/只	9.5kg
装箱毛重	11kgs
包装方式	蜂窝箱
质保	1年

1、太阳能、风能发电系统sunler纯正弦波逆变器产品应用:

在国内或者一些不发达国家，偏远地区通电对政府的压力很大，而有可能这偏远地区的居住人的户数只有几户或者说几个人，在这种情况下，我们可以出一个太阳能或者风能或者太阳能加风能（风光互补）来做一个发电系统，但在这种情况下从太阳能板和风力发电设备上取来的只是直流电，我们可以通过逆变器使这个直流电转换成交流电供给居民使用。这种系统广泛运用于偏远地区的居民用电，偏远地区的通信基站，农田中的晒水系统，科研考察时的发电系统等等。太阳能风能发电系统在发达国家很受欢迎，政府对此类项目也给予很大的支持和补贴，因为发达国家认为利用煤和油去发电，这种源头资源迟早会用完，而且在这种发电过程中还会产生一些污染气体，对整个地球环境来讲是有较大影响的，如果使用太阳能风能这种无污染无噪音而又无需成本的资源来发电，是在人类保护环境的行动中比较可取的方法。

2、交通系统

交通系统包括：小型客车、轿车、房车、大型货车、卡车、动车、火车、船舶、飞机等等，一般在上述几种类型的交通设备中都是直流电在运作；而随着人们对生活品质的提高，在乘坐或驾驶这些设备时，可以接一些交流电的负载来满足需求，比如：笔记本电脑、手机、电视机、电水壶、电磁炉、冰箱、空调、或者工业用气泵、水泵、冲击钻，测试仪器等等。利用交通设备中的直流电通过逆变器转换成交流电直接供给这些设备用。

3、其实逆变器的使用领域远远不止这些

还有比如：铁路发电，工业控制，通讯交换;车载民用办公，工业农业领域，军事医疗领域，船舶交通。

负载：白炽灯，冰箱，空调，电脑，打印机，气泵，水泵，电磁炉，微波炉。

sunler纯正弦波逆变器安全性能：

我们的正弦波逆变器配备有电池欠压蜂鸣保护，过压保护，过载保护，过流保护，过温保护，短路保护，正反接保护(可选)等，提供给用户安全和完美体验，所有的逆变器产品均通过ce和rohs国际质量认证，全面保障用户安全。

sunler纯正弦波逆变器的售后服务：我们的纯正弦波逆变器均享有2年质保和终身免费维修，如因客户本身操作原因造成逆变器损坏，则由客人承担往返运费和维修配件费用，此外，自用户购买到我们的逆变器之日起，如果我们的逆变器出现故障或者功率不适合客户使用，我们提供15天退款退货，60天换新机

sunler纯正弦波逆变器的产品定制：

我们接受客户定制：

直流输入：dc36v、dc48v、dc60v、dc72v、dc84v、dc96v、dc110v、dc120v、dc220v

交流输出：ac100v、ac110v、ac120v、ac220v、ac230v、ac240v等

功率：150w、300w、500w、800w、1000w、1500w、2000w、2500w、3000w、4000w、5000w、6000w、8000w等，

功能：充电市电逆变一体机，光伏市电逆变一体机等。

联系方式：

姓名：陈谦 手机：15167773588 qq：190835041

本产品的建议零售价是¥2800.00，品牌是SUNLER，型号是4000W-12V，类型是车载逆变器，产品认证是ce，电路拓扑结构是推挽式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是12（V），输出电压是 $220 \pm 10\%$ （V），输出功率是3000（W），逆变效率是91（%），电压调整率是10（%），负载调整率是10（%），加工定制是是，规格是SL4000A-121,SL4000A-122,SL4000A-241,SL4000A-242,SL4000A-481,SL4000A-482