

# 燃气电磁阀，煤气电磁阀，天然气电磁阀。

产品名称	燃气电磁阀，煤气电磁阀，天然气电磁阀。
公司名称	重庆环茂电磁阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆环茂 型号:ZCR 材质:铸铁、不锈钢
公司地址	重庆市沙坪坝区新桥村新山路
联系电话	023-65221616 13320257626

## 产品详情

品牌	重庆环茂	型号	ZCR
材质	铸铁、不锈钢	类型(通道位置)	先导式
连接形式	管接、法兰	公称通径	15-200 ( mm )
适用介质	煤气、天然气、液化气、朝气、甲烷、瓦斯等气体 或燃油	流动方向	单向
零部件及配件	执行器	用途	截止
形态	柱塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标

燃气电磁阀，煤气电磁阀

燃气电磁阀主要技术参数：

产品规格：dn15~dn200

阀体材质：铸铁、不锈钢（铸铁不能用在腐蚀流体上）

适用介质：煤气、天然气、液化气、朝气、甲烷、瓦斯等气体或燃油

介质温度：-20~+100 介质粘度：小于50cst（大于50时需定制）

适用压力：2000~3000pa（压力非常低）防护性能：防水、防爆（exd iict5）阀芯材质: 均为不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式控制方式：常开、常闭电源电压：d12~127v；ac36~380v连接方式：内螺纹、法兰、（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）泄漏量：零备注：特殊型可定制

燃气电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

燃气电磁阀注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀。