

# 电压报警器、电压检测仪

产品名称	电压报警器、电压检测仪
公司名称	北京长明灯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长明灯 型号:DY
公司地址	北京市海淀区永泰园15号楼904(住宅)
联系电话	010-59871868 15101002367

## 产品详情

### 电压报警器

更多产品请看[www.54110sos.com](http://www.54110sos.com), [www.110sos.cn](http://www.110sos.cn), [www.5828168.com](http://www.5828168.com)。

#### 一、产品用途与配置：

1、电压报警器又叫电压监测仪，可以设定七种报警模式，在监测到电压超标时会立即鸣笛报警，并输出开关量信号，防止电压异常造成的事故，适用于电力公司、变电站、配电室等单位。

2、电压报警器型号：dy。

3、电压报警器在使用多台、需要集中管理、异地监测报警时，可选配3路、7路、14路有线报警器，型号：by3，by7，by14。

4、欢迎选购鸣笛闪光型电压报警器，型号：dy-ms。

5、欢迎选购能打电话报警的智能型电压报警器，型号：dyz。

6、欢迎选购能发短信和打电话报警的gsm电压报警器，型号：dyg。

7、欢迎选购dc 9-30v、36v、48v供电的蓄电池电压报警器，型号：dyc、dyc36v、dyc48v。

#### 二、技术性能：

1、报警方式：电压报警器可以设定七种报警模式，在监测到电压超标时，立即鸣笛报警，并会输出开关

量信号。

## 2、电压报警器：

(1) 监测电压：dc - 100 ~ 500v、dc - 20 ~ 100v、dc - 2 ~ 10v、dc - 0.2 ~ 1v，ac 0 ~ 500v、ac 0 ~ 100v、ac 0 ~ 10v、ac 0 ~ 1v。监测更高电压时，应使用相应变比的电压互感器。

(2) 交流频率响应：50hz。

(3) 测量精度： $\pm 0.2\%f.s.$ 。

(4) 调校设置：可以调校零点修正值和满度修正值，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

(5) 可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

(6) 报警输出：开关量信号，继电器触点容量：3a。

(7) 报警音量：100分贝。

## 3、鸣笛闪光灯（选配）：

(1) 报警音量：115分贝。

(2) 闪光频率：每分钟约100次。

(3) 报警时间：恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

4、工作电压：电压报警器ac/dc 85v-265v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。

5、工作电流：电压报警器待机 80ma，报警 150ma，鸣笛闪光灯 300ma。

6、工作环境：温度 - 30 ~ + 70，相对湿度 90% rh。

7、体积：电压报警器82 × 96 × 48mm，鸣笛闪光灯90 × 70 × 20mm。