

电流报警器、电压报警检测仪

产品名称	电流报警器、电压报警检测仪
公司名称	北京长明灯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长明灯 型号:DL
公司地址	北京市海淀区永泰园15号楼904(住宅)
联系电话	010-59871868 15101002367

产品详情

电流报警器

更多产品请看www.54110sos.com, www.110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品用途与配置：

1、本产品又叫电流监控仪，可以设定七种报警模式，在监测到电流超标时，会立即鸣笛报警，并输出开关量信号，可防止因电流异常造成的事故或残次品，适用于电池检测车间、电信公司、电力公司、变电站、配电室等。

2、本产品型号：dl。

3、本产品监测5a以上交流电流时，需增配5a变比的电流互感器：10a-200a电流互感器型号：dlh10a-200a，250a-950a电流互感器型号：dlh250a-950a，1000a-2000a电流互感器型号：dlh1000a-2000a。

4、本产品监测5a以上直流电流时，需增配dc75mv的电流分流器，10a-200a电流分流器型号：dlf10a-200a，250a-950a电流分流器型号：dlf250a-950a，1000a-2000a电流分流器型号：dlf1000a-2000a/5a。

5、本产品在使用多台、需要集中管理、异地监测报警时，可选配3路、7路、14路有线报警器，型号：by3，by7，by14。

6、欢迎选购可预置1-8套电流监测报警方案，使用时能快速调出某套方案立即执行，适用于在生产流水线上检测不同电流规格产品的“可编程电流报警器”，型号：dlb。

7、欢迎选购打印型电流报警器（型号：dl-dl），其微型打印机可以定时打印监控数据。

8、欢迎选购鸣笛闪光型电流报警器,型号：dl-ms。

9、欢迎选购能打电话报警的智能型电流报警器，型号：dlz。

10、欢迎选购能发短信和打电话报警的gsm电流报警器，型号：dlg。

11、欢迎选购dc9-30v、36v、48v电压供电的电流报警器，型号：dl30v、dl36v、dl48v。

二、技术性能：

1、报警方式：本产品可以设定七种报警模式，在监测到电流超标时，会立即鸣笛报警，并输出开关量信号。

2、电流报警器：

（1）监测电流：dc -1 ~ 5a、dc -0.2 ~ 1a、dc -20 ~ 100ma、dc15 ~ 75mv、ac 0 ~ 5a，ac 0 ~ 1a、ac 0 ~ 100 ma。监测5a以上的电流时，应使用相应变比的交流电流互感器（xa/5a）或直流电流分流器（dc75mv）。

（2）电流输入阻抗：0.02欧姆。

（3）持续过电流：10a/1分钟。

（4）交流频率响应：50hz。

（5）测量精度：±0.2%f.s。

（6）调校设置：可以调校零点修正值和满度修正值，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

（7）可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

（8）报警输出：开关量信号，继电器触点容量：3a。

（9）报警音量：100分贝。

3、鸣笛闪光灯（选配）：

（1）报警音量：115分贝。

（2）闪光频率：每分钟约100次。

（3）报警时间：恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

4、工作电压：电流报警器ac/dc 85v-265v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。

5、工作电压：电流报警器待机 80ma，报警 150ma，鸣笛闪光灯 300ma。

6、工作环境：温度 - 30 ~ + 70 ，相对湿度 90% rh。

7、体积：电流报警器82 × 96 × 48mm，鸣笛闪光灯90 × 70 × 20mm。