

YZW70-B2.2卧式液压站

产品名称	YZW70-B2.2卧式液压站
公司名称	浙江汉达机械有限公司
价格	2960.00/个
规格参数	品牌:HANLDA汉力达 型号:YZW70-B2.2 适用介质:液压油
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇聚贤西路29号（注册地址）
联系电话	3555444 18969561716

产品详情

浙江汉达承接各种行业液压系统，液压单元、小型液压泵站、微型液压站、机床液压系统、煤矿设备、特种设备、污水处理、制造门类类液压机生产线的设计加工，质量保证，价格实惠。同时生产液压缸和液压阀。可根据客户的生产要求、设计定做各种控制功能的液压系统。以高性价比、短交货期的优势，产品销往全国各地。

液压站型号	流量 (l/min)	使用压力 (mpa)	安装方式	适用范围
yzw70-b2.2	12	6	卧式	

液压泵站通常由液压泵组、油箱组件、控温组件、过滤器组件和蓄能器组件，五个相对独立的部分组成。按液压泵组布置方式的分类：上置式液压泵站、非上置式液压泵站、柜式和便携式液压泵站 按液

压泵组的驱动方式分类：电动型、机动性、手动型 按液压泵组输出压力高低和流量特性分类：低压、中压、高压、超高压

具体液压系统所需配置根据客户要求订制配备。

yzl160e-d2.2gyz-液压泵站l-结构型式：l=设置立式、w=上置卧式、b=旁卧式160-油箱容积（升）e-压力等级：无标记=6.3mpa；e=16mpa；f=21mpa；h=31.5mpad-油泵类型：d=单级叶片泵；s=双级叶片泵，b=变量叶片泵，c=齿轮泵，z=柱塞泵2.2-电动机功率（前瓦）g-回路连接形式：无标记=集成块式；g=板式元件管路连接

yzl上置立式液压泵站外形尺寸图

油箱容积 (l)	l (mm)	b (mm)	h (mm)
30	450	300	250
40	500	350	300
60	550	400	350
80	650	450	400
100	700	500	400
120	750	500	450
150	800	600	500
160	800	600	600
250	900	700	700
400	1000	800	850
630	1200	900	930
800	1300	1000	970

yzw上置卧式液压泵站外形尺寸图

油箱容积 (l)	l (mm)	b (mm)	h (mm)
100	700	500	520
160	800	600	600
250	900	700	700
400	1000	800	850

yzb旁卧式液压泵站外形尺寸图

油箱容积 (l)	l (mm)	b (mm)	h (mm)
250	900	700	700
400	1000	800	850
630	1200	900	930

800	1300	1000	970
1000	1400	1100	1080
1250	1400	1100	1180
1600	1600	1200	1180
2000	1800	1300	1300
2500	2000	1400	1300
3200	2200	1500	1400
4000	2500	1500	1500
5000	2500	1800	1500
6300	2800	1800	1600

半自助型：适合简单的小型液压站，或者客户有专业的液压调试人员

1、售前咨询：汉达液压销售顾问了解并整理客户对液压系统的需求，整理成《液压系统功能说明》提交给液压工程师做系统配置后，给您报价。2、谈成合作：双方签署《销售订单》及《液压系统功能说明》，客户付入货款合同生效。3、生产阶段：资材部根据技术部提供的配置表安排生产。4、完成发货：生产完成，内勤专员通知客户付入尾款，并确认收货地址、物流等信息。5、售后阶段：货物收到后，客户先自行安装调试，有任何问题，我方技术人员可做电话技术指导。

全套服务型：适合大型液压站，或者客户缺乏专业的液压调试人员

1、售前咨询：汉达液压销售顾问和液压工程师一起了解并整理您对液压系统的需求，探讨最佳的配置方案。2、确认需求：整理成《液压系统功能说明》和《液压系统配置清单》提交给客户做确认。3、谈成合作：双方签署《销售订单》、《液压系统功能说明》、《液压系统配置清单》，客户付入预付款，合同正式生效。4、项目计划：汉达销售顾问召集计划技术工程师、生产部负责人、资材部负责人，沟通整个项目的需求要点以及时间进程要求。然后技术部接手再次确认《液压系统功能说明》和《液压系统配置清单》，并出具详细的工艺文件，经过评审后，提交生产部。3、安装调试：汉达售后服务工程师现场指导，确保现场安装、调试的高速和高质量。4、技术培训：每台设备到现场安装好后，我们都将对设备操作人员进行培训，直到能独立操作。

1、液压泵站用油及工作条件 推荐采用32#和46#抗磨液压油。最适宜的油温为30~55℃，当油温低于15℃或大于60℃时禁止运行，为调节油温可事先加热或冷却。液压油一般使用1~6个月应更换一次，并清洗油箱，去除污垢尘埃。液压传动最忌讳油液变脏变质，否则尘埃糊在吸油过滤器上，产生噪音加剧，使油泵寿命降低，所以要经常保持油液洁净。

2、外接控制线引入及阀控制电压 外接电气控制线由电气盒引入，请特别注意电机转向应与油泵上所标识的箭头方向一致。电磁阀的控制电压：交流电磁铁一般为~220v，直流电磁铁为24v，控制电压必须与电磁铁标牌所示的相一致。对于带记忆元件的电磁阀应短时通电。

3、油泵电机的启动 液压泵站的油泵电机启动与其它机械一样，要求空载（卸荷）启动，待短暂运行后，再行加载工作，一般情况下，工作过程中不宜频繁启、闭电机。在低温启动时，需调整溢流阀为1/2的额定压力，再反复点动电机，使溢流阀全溢流，给液压油加温，待温度升高至20℃左右，再投入正常运行。（有加热器的可直接加热升温）

4、一般配机调整顺序

- (1) 将液压泵站擦拭清理干净后安装，用地脚螺钉固定（小容量液压泵站可直接放在地板上），调平清洗后注油。
- (2) 参照液压原理和液压管路图铺设管路。
- (3) 参照电气原理图引入电气控制线。
- (4) 将全部压力阀调节手柄放松（一般为逆时针旋转），点动电机，检查转向，确保转向正确。
- (5) 启动电机，对于定量泵系统需调节溢流阀，对于变量泵先调节流量再调节溢流阀至系统使用压力，注意消除外接管路漏油。
- (6) 依次调整压力阀、流量阀到规定状态，手动电磁换向阀，检查执行机构动作是否正确。
- (7) 用电气调试循环，检查主机动作是否正常。
- (8) 调试电气、液压挡铁至规定位置，确保行程发信。
- (9) 用电气调试循环，调节流量阀，保证运动速度，完成规定循环。
- (10) 用电气半自动循环，连续运行半小时，确认无误，力量、速度满足要求，即可投入半自动或自动循环正常工作。

浙江汉达机械有限公司是专注于液压及机械设备行业的制造厂家，液压元件、液压系统设计制造上有丰富的经验。公司坐落于浙江省丽水市壶镇镇，地处丽水、金华、台州三市的交界处，位于缙云、永康、磐安、仙居四县市腹地，是缙云县的副中心城市和丽水市闻名遐迩的“工业重镇”。“奉守信誉、使命必达、开拓创新、制造精品”是汉达公司的质量方针，在这一方针的指导下，公司严格导入iso9000和6s管理，聘请多名高级工程师，购置先进的加工设备和检测设备，并采用erp系统（企业资源管理系统）来管理产品的生产和库存，力求为顾客提供高稳定性、高质量的产品和完善的售后服务。

电 话：0578-3152944

传 真：0578-3152335

旺 旺：zjhandaye

邮 件：sales@zjhanda.com

关于收货：我们通过快递或物流运出货物，在快递单或货物外包装上会标识货物数量，内附《发货清单》；您收到货物后，务必检查货物数量与快递单或货物外包装上标识的数量是否一致，与《发货清单》是否一致；货物规格型号与订单不一致，或者数量不一致，请立即联系客服。

关于保修：产品正常使用情况下，保修期是1年。在1年内，您在产品使用过程中发现有质量问题，请先联系客服说明情况，客服会视情况是否转到售后部门处理。

关于退换货：非质量问题退货时需要您承担运费，质量问题的退货邮费您先行承担，后期我们将给您补偿（本店不接受货到付款）。退货时，请保证商品包装及配件完好，发货单请与商品一并寄回。快递费超出20元的，请一律安排托运给我们，同时附上《退货清单》及贵公司联系信息。退货清单上写明货物名称、货物数量、退回原因。

关于评价：感谢您购买我们的产品，我们珍惜您的每一个评价，如果对商品或服务不满意或者遇到什么问题，请第一时间与我们沟通，我们会尽最大的努力来为您解决问题。如果您收到的商品您非常喜欢，请给我们全5星好评，让我们做的更好，走的更远。

本产品的品牌是HANLDA汉力达，型号是YZW70-B2.2，适用介质是液压油，公称压力是6（MPa），安装形式是卧式，加工定制是是，产品别名是液压泵站，系统流量是24L/Min