

SSR-3038DA10A.20A.30A.40A.60A.80A.100A三相固态继电器

产品名称	SSR-3038DA10A.20A.30A.40A.60A.80A.100A三相固态继电器
公司名称	乐清市沪龙传感器厂
价格	150.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:沪龙HURON 型号:SSR-34840DA,SSR-34860DA
公司地址	乐清市柳市镇上五宅村
联系电话	86 0577 62708119 15906773698

产品详情

厂家直销，各种型号三相固态继电器

沪龙传感器厂引进autonics,omron,turck,roko,sick,fotek 技术生产接近开关，光电开关，电容式接近开关，霍尔磁性开关，永磁感应器，位移传感器，固态继电器，开关电源。

库存充足，性价比高。欢迎来电咨询

qq:240379424

一、产品特点：1、双向可控硅输出，零电压开启，零电流关断；2、输入回路与输出回路之间光隔离；3、输入端-输出端之间隔离耐压2500v；4、100%负载电流老化试验，通过欧共体ce认证，国际iso9000认证，国内3c认证。二、型号说明：三、技术参数：

单相交流固态继电器	产品型号分类	ssr-10da ssr-25da ssr-10da-h ssr-25da-h ssr-40da ssr-50da ssr-40da-h ssr-50da-h ssr-60da ssr-75da ssr-50da-h ssr-75da-h ssr-90da ssr-90da-h
	控制方式	直流控交流(dc-ac)
	负载电流	10a、25a、40a、50a、60a、75a、90a
	负载电压	24-380vac、h:90-480vac
	控制电压	3-32vdc
	控制电流	dc:3-25ma

通态漏电流	2ma
通态降压	1.5vac
断态时间	10ms
介质耐压	2500vac
绝缘电阻	500m /500vdc
环境温度	-30 -+75
安装方式	螺栓固定
工作指示	led
重量	132g

一、产品概述：1、双向可控硅输出，零电压开启，零电流关断。2、输入信号与ttl和coms数字逻辑电路兼容。3、输入回路与输出回路之间光隔离。4、发光二极管指示工作状态；5、输入端-输出端之间隔离耐压 2500v。6、较高性价比，应用广泛，高信赖度的通用产品。7、100%负载电流老化试验，通过欧共体ce认证，国际iso9000认证，国内3c认证。二、型号说明：三、技术参数：

三相交流 产品型号分类

流固态继电器 yjgx-3	d4810a d4815a d6610a d4815a d12010a d12015a d4820a d4825a d6620a d6625a d12020a d12025a d4830a d4840a d6630a d6640a d12030a d12040a d4850a d4860a d6650a d6660a d12050a d12060a d4875a d4880a d6675a d6680a d12075a d12080a d48100a d48120a d66100a d66120a d120100a d120120a
---------------	---

控制方式	直流控交流(dc-ac)
负载电流	10a、15a、20a、25a、30a、40a、50a、60a、75a、80a、100a、120a
负载电压	480vac、660vac、1200vac
控制电压	dc:3-32vdc
控制电流	10-68ma
通态漏电流	10ma
通态降压	1.8vac
断态时间	10ms
介质耐压	2500vac
绝缘电阻	1000m /500vdc
环境温度	-30 -+75
安装方式	螺栓固定
工作指示	led
重量	450g

四、产品应用： SSR系列三相固态继电器采用阻燃工程塑料外壳，环氧树脂灌封，螺纹引出端接线，具有结构强度高、耐冲击、抗震动性强、输入端驱动电流小可方便的与计算机终端和各种数字程控电路接口，广泛应用在石油化工仪器设备、食品机械、包装机械、纺织机械、数控机床、塑料机械、健身器材、娱乐设施等自动化控制领域。特别适用于腐蚀、潮湿、防尘、要求防爆等恶劣环境，及频繁开关的场合。是交流接触器更新替代产品。

五、安全注意事项：1、负载电流高于10a时必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上，并且固态继电器散热底板与安装面之间涂上导热硅脂，40a以上加风扇强冷或水冷。2、使用在交流感性负载时，高瞬态电压及浪涌电流施加于输出端，因此可能导致固态继电器导通或损坏，通常需要在输出端接入具有特定钳位电压的电压控制器件，如双线稳压二极管或压敏电阻(mov)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍；3、控制之接近最小负载电流的较小电流负载时，须在负载上并联一个虚拟负载电阻，以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。4、为了避免固态继电器的温升超过允许值，设计应用时应考虑散热效果和安装位置，当两只或多只固态继电器并排安装时，应留有适当的间距。5、多只固态继电器的输出端之间不得并联使用，以试图增大输出电流。但输出端可以串联使用，以便适用更高的工作电压。6、当使用多只固态继共用一个控制电源时，输入端即可以串联使用也可以并联使用。7、容性负载请慎用此件，请选择容性负载专用固态继电器。

本产品的应用范围是固态，品牌是沪龙HURON，型号是SSR-34840DA,SSR-34860DA，产品系列是三相固态继电器，触点负载是-，触点切换电流是-，触点切换电压是-，触点形式是常开型，额定电流是80A，额定电压是AC380，防护特征是密封式，线圈电源是-，线圈功率是-