微电脑时控开关插座定时器

产品名称	微电脑时控开关插座定时器
公司名称	乐清市柳市海鸟电器厂
价格	22.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海鸟电器 型号:AL-06
公司地址	乐清市柳市镇后街村新市街81-3号
联系电话	057761780275 13506548069

产品详情

型号	al-o6
电源电压	ac220v 50-60hz
内部电池电压	1.5v
电力消耗	约1.5va
控制输出	10a 250vac(阻性负载)
显示输出	lcd显示
走时误差	小于1秒/天
开关次数	日/周循环16

应用方法

1、北京时间的校准按下“ 时钟 ”键的同时，分别按“ 分 ”、“ 时 ”、“ 星期 ”键调整北京时间。2、定时设置a、按一下“ 定时 ”键，显示屏左下方显示“ 1 on ”字样（表示第一次开启时间）。再分别按“ 分 ”、“ 时 ”、“ 星期 ”键，输入所需开启时间。b、在按一下“ 定时 ”键，显示屏左下方显示“ 1 off ”字样（表示第一次关闭时间）。再分别按“ 分 ”、“ 时 ”、“ 星期 ”键，输入所需关闭时间 。c、继续按“ 定时 ”键，显示屏左下方将依次显示（2 on、2 off…16 on、16 off）参考步骤a、b设置以后各次的 开关时间。如果只需要设定一次开、关，则必须按“ 取消/恢复

”键，将他们后面设定的时间取消。d、按“设定”键，再按“星期”键，可设定每天相同、每天不同，星期一至星期五相同，星期一到星期六，或星期六至星期日相同的不同循环方式。故障查询：1、如果本开关设定开的时间没开，或者开了以后到关的时间没有关，检查“星期”是否正确，否则请重新调整。2、如果确认“开启”和“关闭”时间调得完全正确，但是本开关在不该开的时间开了，或者不该关的时间关掉，请检查多余的几组开关时间是否消除，若没有请参照“时间设置”中介绍的方法消除（注意：开关时间显示“--：--”才表示消除，不要以为“00：00”表示消除）3、如果以上两条全部正确，而本开关仍然动作不正常，请检查是否位于自动位置。注意事项：1、为防止强电流下触电发热，产品用于电器和电源接触牢固。2、本开关进线只能接规定电压电源，切勿接到别的电源上。错接线的损坏不属质量问题（如需特殊规格电压，请订制）。3、对于那些因时间控制开关出错而可能发生人命相关事故或者对社会产生重大影响的设备（如医疗设备及大型设备等），请不要使用本控制开关4、本开关应工作在无潮湿、腐蚀及重金属含量气体环境中，请勿沾染油或是水。

本产品的加工定制是是，品牌是海鸟电器，型号是AL-06，电源电压是220（V），功耗是2（W），壳体材质是塑料，产品认证是CCC，导电体材质是铜件