

安泰信GRATTEN AT8010D 标准源射频高频标准信号发生器-

产品名称	安泰信GRATTEN AT8010D 标准源射频高频标准信号发生器-
公司名称	深圳市珺煌科技有限公司
价格	9980.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:高频信号发生器 品牌:ATTEN/安泰信
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合楼一栋701B、704A（办公场所）
联系电话	18927437570

产品详情

at8010d射频系列（5khz-1.1ghz）at8010d是高频标准信号发生器，可以设定载体频率（5khz~1100mhz），可以输出fm/am调制及-14db μ v~126db μ v（emf）的rf电平。而且备齐低fm/am diatotion及高s/n比memory存储机能，所以合适在rf（radio frequen cy）关系开发及修理。

主要特点?? 频率范围：5khz~1100mhz?? 覆盖vhf全频段从5khz~1100mhz?? 可永久存储100个之设定值?? 设计紧凑轻便?? 逆向保护装置?? 适用场合：tv-set.fm&am收音机，无线电话机，通讯设备，汽车音响及无线广播等。

技术指标

频率范围5khz-1100mhz

显示lcd.16位字2行

分辨率5khz-500mhz:1khz，1.25khz，500mhz-1100mhz:2.5khz

精确度 $\pm 1.0 \times 10^{-6}$

范围-14.0db μ v~126.0db μ v(输出电平)=(-127.0dbm~13.0db

m,0.2 μ v~2.0v)

显示lcd.16位字2行

分辨率0.1db μ v(0.001 μ v)

精确度1.5db(100db μ v ~ 126db μ v) \pm 2db(-14db μ v ~ 100db μ v)

输出阻抗50

vswr<1.5

平坦度 \pm 1.2db at 0dbm

寄生&谐波 -30dbc(110mhz的时候)

剩余调制am : -50db以上 (把am

30%基准) fm : 70db以上 (把fm

75khz基准,110khz以下的时候)

存储100组存储 (0 ~ 99)

逆相保护50w

调制 :

内调制1khz或400hz \pm 2%

输入阻抗100k

输入电平0-2vrms

频率范围fm:20hz-100khz am:20hz-10khz

频率响应 \pm 3db以内 (ref , 1khz) (典型值 \pm 1db)

fm :

范围0.0-100khz

分辨率0.1khz

精确度 \pm 3%

失真<1%(fm 75.0khz,af 1khz,50 μ sde-emphasis,50hz ~ 15khz)

范围0.0-99.9%(6dbm)am :

分辨率0.1%

精确度 \pm 5%

失真<1% (am 30%,af 1khz,50hz ~ 15khz)

输入电源ac110/220v \pm 10% 50/60hz

体积134(h)*300(w)*330(d)

重量约8.5kg

*注 测试条件 : 输出频率为1mhz-900mhz 《》

输出频率为5khz-1mhz , 900mhz-1100mhz

本产品的加工定制是否,类型是高频信号发生器,品牌是ATTEN/安泰信,型号是AT8010D,频率是5kHz ~ 1100MHz (MHz), 电平是-14dB μ V ~ 126dB μ V (V), 外形尺寸是134(H)*300(W)*330(D) (mm), 重量是8.5 (kg)