

小型5千瓦汽油发电机家用报价

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 小型5千瓦汽油发电机家用报价 |
| 公司名称 | 库兹实业(上海)有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:库兹KURZ 型号:KZ6500E |
| 公司地址 | 上海市宝山区长江南路668号A1075室 |
| 联系电话 | 021-59570298 18918076295 |

产品详情

小型5千瓦汽油发电机家用报价

小型5千瓦汽油发电机家用报价，

是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。本文介绍一些简单的方法，便可有效达到目的。

操作程序：

启动发动机

注意：每次操作前，必须检查机油油位。实行例行的每日检查，以观看发动机是否正常：确认交流开关（无保险丝断路器）是在关的位置上。把两位燃油旋塞转至垂直于地面（开）的位置上。把阻风门拉至全关的位置上。把启动器开关转到“START”（起动）的位置。如果发动机不启动，把开关转回“RUN”（运转）的位置，约等候10秒后，再度尝试。注：即使发动机已热，也必须牵拉风门。

注：5千瓦汽油发电机，

启动器起码要运转3至5秒。这是由于发动机在结构上，其点火电路是在机油压增大后才动作的。在下述的情况下，可能需要尝试两三次才能起动发动机：第一次起动一台新的发电机；发动机因为没有燃油而停止，加油后再启动发动机时；替换滤清器后的起动；发动机启动后，立刻使启动器开关回位到“RUN”（运转）的位置上，并推回阻风门。天气寒冷时，必须慢慢的推。切勿在运行过程中把钥匙打至“START”（起动）的位置，否则

启动电机有被损坏的可能；花一至两分钟的时间让5千瓦汽油发电机的发动机预热，天气寒冷时，时间可能会更长。

小型5千瓦汽油发电机家用报价详细参数：

产品型号 KZ6500E

额定频率 50HZ

额定电压 230V

额定功率 5.0Kw

最大功率 5.5Kw

相数 单相

发动机型式 四冲程 单缸 风冷

发动机型号 KZ188F

排气量 389cc

燃油箱容量 25L

耗油量 380g/kw.h

发动机最大功率 9.5Kw

启动方式 手/电启动

连续工作时间 9.5h

机油容量 1.1L

燃油 90#以上无铅汽油

发电机类型 无刷

噪音（7米） 74db

尺寸（长*宽*高） 69*54*56.5cm

净重 81Kg

【简单介绍】

5KW电启动小型汽油发电机机器特点：

- 1、电机有的是半铜半铝，锭子是铜的转子是铝的。我们的是全铜的！
- 2、我们的机器功率大、后劲足、省油、冷却快！
- 3、自动调节油门，按照用电量的程度耗油，省油不是一点点！

机器关键词:5KW汽油发电机，库兹发电机，单三相汽油发电机，单三相两用发电机，移动式汽油发电机，可移动汽油发电机，可移动式发电机，移动式发电机，，进口动力发电机，自动控油发电机，交流汽油发电机，5千瓦汽油发电机，5千瓦发电机，品牌动力发电机，品牌汽油发电机，进口品牌发电机，德国品牌发电机，双缸发电机，低油耗汽油发电机，节能型汽油发电机，低噪音发电机等；

小型5千瓦汽油发电机家用报价