

# 直销多系列喊话报警器BC-2可讲话广播多种音调

产品名称	直销多系列喊话报警器BC-2可讲话广播多种音调
公司名称	上海正域自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海正域 型号:BC-2
公司地址	上海市嘉定区汇贤路758号3幢3层
联系电话	021-37529125 13817710474

## 产品详情

bc-2系列 讯响器 多用途设备报警器

bc-2系列多用途报警器主要应用于工程机械（行车、履带吊、汽车吊等）、港口机械（门吊、桥吊等）等起重设备的司机室内，喊话、多种音调报警声集一体，在实际操作中起到了重要作用。

## 技术参数

描述	参数
应用领域	工程机械（行车、履带吊、汽车吊等）、港口机械（门吊、桥吊等）等起重设备的司机室内
工作电压	ac24v/ac36v/ac110v/ac220v/ac380v/dc24v(特殊电压可定制)

出厂音调	a\b\c
喇叭参数	50w/16
电源频率	50hz~60hz
功率	10w~50w
声级	106db~110db
工作温度	-20?c ~ +70?c
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)
材质	控制箱：冷轧板
参考重量	控制箱：3.1kg

## 主要功能及特点

2 ?????????????? 2 ?????????? 2 ?????????? 2 ??????(?)? 2 ?????????????????? 2 ???  
2 ???

### 选型指南

型号	配置			
bc-2b	控制箱1台	手持式话筒1只	25w/16 喇叭1只	a//b//c 音调可调，警报延时。
bc-2c	控制箱1台	手持式话筒1只	25w/16 喇叭2只	a//b//c 音调可调。
bc-2f	控制箱1台	鹅颈式话筒1只	25w/16 喇叭1只	a//b//c 音调可调。
bc-2y	控制箱1台	手持式话筒1只	10w/8 喇叭1只	a//b//c 音调可调，警报延时。
bc-2x	控制箱1台	鹅颈式话筒1只	25w/16 喇叭2只	a//b//c 音调可调。
bc-2k	控制箱1台	鹅颈式话筒1只	50w/16 喇叭1只	a//b//c 音调可调。
bc-2w	控制箱1台	手持式话筒1只	50w/16 喇叭1只	a//b//c 音调可调。
bc-2	控制箱1台	手持式话筒1只	10w/8 喇叭1只	a//b//c 音调可调，警报延时。

???????

2 报警器用m5的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。

2 依照背面板端子接线图（见选型指南），正确连接好外部设备(如话筒、喇叭等)，然后接好电源线、地线，检查无误后，方可打开电源开关，电源指示灯亮。

2 闭合话筒开关即可喊话；按下前面板上的报警开关或闭合后背板上的警报控制开关实现报警操作，音量大小可根据现场实际情况进行调节。

2 拨动音调调节开关即可选择报警输出音调。

## 注意事项

2 本产品控制箱只适合安装在室内。

2 正确接线，切勿将负载短路。

2 应检查电源与报警器额定电压是否相符。

2 喇叭功率应采用标准配置。

2 使用时控制箱内有升温现象属正常现象。

2 请勿擅自打开机箱。

2 请仔细阅读说明书后使用。

2 如有疑问请与厂方联系。