

施耐德配电柜

产品名称	施耐德配电柜
公司名称	重庆创拓科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:施耐德 型号:自定
公司地址	重庆市南岸区南坪街道江南大道19号14-4号
联系电话	023-63115482 18302319060

产品详情

配电箱的型号规格

gck、gcs、mns是低压抽出式开关柜；ggd、gdh、pgl是低压固定式开关柜；xzw综合配电箱；zwb箱式变电站；xl、gxl低压配电柜、建筑工地箱；jxf电器控制箱；pz20、pz30系列终端照明配电箱；pz40、xdd（r）电表计量箱 pxt（r）k—□/□—□/□—□/□—□/□—□/□系列规格型号解释：

(1)pxt明装配电箱，暗装加（r）(2)k有如表1的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力：用数字表示，250/10表示：额定电流250a/额定短时耐受电流能力10ka，根据顾客要求可以降低。

(4)□/□进线型式：□/1单相输入；□/3三相输入；1/3表示混合输入

(5)□×□出线回路：单相回路×三相回路，6×3单相6回路，三相3回路(6)□/□

主开关型式/防护等级；1/ip30单相主开关/ip30；3/ip30三相主开关/ip30 表1：序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号 1jl 计量箱 pxt01 pxt01 dq系列 2cz 插座箱 pxt02 pxt02 dq系列 3zm 照明箱 pxt03 pxt03 dq系列 4dl 动力箱 pxt04 pxt04 dq系列 5jc 计量插座箱 pxt05 pxt05 dq系列 6jz 计量照明箱 pxt06 pxt06 dq系列 7jd 计量动力箱 pxt07 pxt07 dq系列 8zc 照明插座箱 pxt08 pxt08 dq系列 9dc 动力插座箱 pxt09 pxt09 dq系列 10dz 动力照明箱 pxt10 pxt10 dq系列 11hh 混合功能箱 pxt11 pxt11 dq系列 12zn 智能箱 pxt12 pxt12 dq系列 电气箱柜名称 编号 规格型号 高压开关柜 ah 高压计量柜 am 高压配电柜 aa 高压电容柜 aj 低压电力配电箱柜 ap 低压照明配电箱柜 al 应急电力配电箱柜 ape 应急照明配电箱柜 ale 低压负荷开关箱柜 af 低压电容补偿柜 acc或acp 直流配电箱柜 ad 操作信号箱柜 as 控制屏台箱柜 ac 继电保护箱柜 ar 计量箱柜 aw 励磁箱柜 ae 低压漏电断路器箱柜 arc 双电源自动切换箱柜 at 多种电源配电箱柜 am 刀开关箱柜 ak 电源插座箱 ax 建筑自动化控制器箱 abc 火灾报警控制器箱 afc 设备监控器箱 abc 住户配线箱 add 信号放大器箱 atf 分配器箱 avp 接线端子箱 axt 举例说明吧 gck 第一个 g 代表 配电柜 第二个 c 代表 抽屉式 第三个 k 代表 控制 ggd 第一个 g 代表 配电柜 第二个 g 代表 固定式 第三个 d 代表 动力 配电箱 1la1a 1al1b at-dt是什么意思 还有1ap2 2ap1 3apc 7ap 1kx之类的。。。这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号，由设计者自行编排，没有强制性的规范。但遵循一定的规律，al是配电箱、ap是动力配电箱、kx是控制箱等。例如：1al1b——代表一层一位置的b种类配电箱；at-dt——电梯配电箱；1ap2——代表一层第二位置上的动力配电箱。

