

DGS70127B矿用隔爆型巷道灯

产品名称	DGS70127B矿用隔爆型巷道灯
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

DGS70127B/(C)矿用隔爆型巷道灯

一. 适用范围

公司结合市场需要，研发的DGS70127B/(C)矿用隔爆型巷道灯广泛适用于煤矿井下巷道易燃易爆场所作固定式照明。

二. 性能特点

*隔爆型最高防爆等级，能在煤矿行业易燃易爆场所安全工作。

*采用高效气体放电灯作光源，光效高、寿命长、平均使用寿命可达15000小时以上。

*运用先进光学设计的反光镜，实现双向发光效果，使照度均匀，照射距离长，特别适合于煤矿巷道使用,灯具悬挂3米高时,配光距离可长30米。

*优化的结构设计和高强度合金外壳，强度高,具有抗强力碰撞和冲击性能。

*特殊的密封工艺和优化的表面处理技术,使用灯具防水、防尘、防腐,确保灯具在各种恶劣环境下可靠工作。

*灯具安全可靠，安装操作简单方便。

三. 使用方法

*首先结合工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式，再根据灯具到电源接点的距离准备相

应长度的 8 ~ 14 mm三芯电缆线。

*用内六角扳手拧下接线口顶盖上的螺钉，旋松灯具电缆入口的压紧螺母，将电源电缆线分别穿过压紧螺母、垫圈、填料引入到内部接线端子处，将三芯电缆线接到接线端子上固定，再旋紧电缆线压紧螺母，将顶盖装回原位。

*更换灯泡时需用内六角扳手拧开固定下壳的螺钉，即可将上壳和下壳分离，将坏灯泡取下,换上新灯泡，将下壳装回即可。

警告1、更换灯泡及拆卸灯具前必须切断电源。

2、严禁带电打开。

四. 注意事项

*灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~15分钟后再次启动即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

*使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

*安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

*更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将电源开关关闭20分钟以上，并待灯具冷却后进行。

五. 技术参数

额定电压 VAC 127

光源(MH气体放电灯)

额定功率：W 70

光通量：lm 5500

平均使用寿命：h 15000

引入电缆外径： 8~ 14mm

外形尺寸 灯头外径：350mm 灯头长度：300mm 总高度：220mm

重量：8.5Kg

六.品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行6年保用(光源保一年),自购买之日起6年内，在正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com