

行业国际标准无线远程控制照明智能控制

产品名称	行业国际标准无线远程控制照明智能控制
公司名称	广州粤控电气技术有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:粤控 型号:YKCT-D08 电流:16A
公司地址	广州市白云区石门街濠心基围外2号
联系电话	020-36007556 18127872585

产品详情

一、概述

照明敲明控制YKCT系列主要适用于办公楼、酒店、商场、广场、广告、景观照明等等场合使用；主要功能是定时开关灯、输入开关灯（消防信号、手动信号、远遥控制）、光控功能一体，RS485通讯接口，可用于远程集中控制，用户可以根据自己所需的具体功能灵活配置。

二、特点

- 1、该系列分别有4、5、6、8、9、10、11、12路；每路额定电流分别有：16A、20A、25A、30A(220V，纯阻性)；
- 2、可配有如图所示小面板(小液晶屏及按键,默认不含小面板)；
- 3、具有数据掉电保存功能，并采用进口自带电池的时钟芯片，在没有外部电源情况下，所设置的时间日期可以保存10年，减少更换电池的麻烦，可计算到2099年，并带闰年补偿；
 - 4、控制方式分别有：定时（多时段型订货前需说明）、输入、光控、集控功能；
- 5、每路有手动自动操作（面板），方便在调试或者维修时，可以手动切换开、关、自动状态；
- 6、操作简单，人性化；
- 7、标准工业RS485接口，用于远程集中控制；
- 8、系统稳定，带自动复位功能；
- 9、导轨安装、底板安装；

三、其它参数

- 1、工作电源：AC12~15V，50/60Hz，30W；
- 2、工作环境温度：-10 °C ~ +45 °C；
- 3、工作环境相对湿度：<95%；
- 4、功率损耗：1W ~ 20W；

四、小面板使用操作说明

- 1、各按键功能说明：“SET”切换下一页；“
”出现光标并使光标左移；“
”出现光标并使光标右移；“+
”加
一(光标在
某路的指示灯上时
为手动开)；“-”减一(光标在某路的
指示灯上时为手动关)；“OK
”为数据保存键(光标在某路的指示灯上时为自动)，注意，系统的年月日时分秒星期不用按该键保存
；“P
1”、“P2”、“P3”、“P4”为快捷按键，按“P1”直接返回初始化界面；按“P2”直接返回第二路界面，按“P3”直接跳到第六路界面，按“P4”返回上一页。
- 2、光控功能的光照度设置需注意，不启动光控功能有两种试，一种是在该项控制方式上不选光控功能，一种是设置该路光控开的当照度小于3即可；光照度为了方便使用已经放大处理，当前光照度会一直大于5或者等于5，如是“5”，说明光探头未接上或者断线，当前光照度一直是“250”，说明光控头出现短路。
- 3、操作注意：日期及时钟时间修改时，自动保存数据；其它各个数据修改后都要长按“OK”键1秒以上保存数据。

五、使用操作注意事项

- 1、如发现控制出现不正确，请检查所设置的日期时间、开关灯时间、开灯方式、是否处于手动状态，如果外面有保险丝，请检查保险丝是否完好；
- 2、如带购买带有光控功能的产品，出现开关灯不正常，请检查光控当前光照度检测是否正确，检查光探头是否受干扰。
- 3、如果出现以上及其它异常故障，可以联系厂家,在保修期间，希望勿擅自拆开产品，否则不给予免费保修。

六、售后服务

- 1、自出厂日期起12个月保修期，但是在下述情况下此保修便会失效：
- 2、经本公司质量控制部门调查，发现产品的使用情况不符合要求或使用时的实际情况与工作条件不符；
- 3、退换产品时，必须提供有关故障情况说明；
- 4、地震、火灾、雷击、异常电压、其它不可抗拒的自然灾害原因；
- 5、购买如果签订合同或者口头协商有关售后服务约定，采购方未按约定进行。