

# 6V5000A腐蚀化成专用电源，电极箔腐蚀电源

产品名称	6V5000A腐蚀化成专用电源，电极箔腐蚀电源
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	输出电压:6V 输出电流:5000A 输出功率:30000W
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

## 产品详情

铝箔腐蚀生产电源

### 产品介绍

电极箔生产以水，电为主要生产能源，电力成本点总成本的20%。本公司生产的开关电源是利用高频技术使电源小型化，轻便化，另外开关电源的发展与应用在节约能源（与传统可控硅电源相比可节约原50%的电力），高稳定性（提高腐蚀箔孔径精确度的）及保护环境方面都具有重要的意义。

### 产品特点

铝箔腐蚀专用电源。由于行业的特殊性，本电源在机器电路板和器件上涂有三防硅胶层，防止器件被腐蚀。可一年四季超长时间连续工作。

规格说明		
型号	SPWM066000	153500
输出电压	0-6V	0-15V
输出电流	0-6000A	0-3500A

尺寸	500*600*1400	500*600*1400
重量	250Kg	230Kg

产品特点：

体积小，重量轻，高效率，纹波低，高可靠的优越性能

SPWM高频开关电源			
项目	参数		
输入	相数	3 ̸ 3W+G	
	电压	AC380V ± 15%50HZ(可定制)	
输出	功率	1-1000KW (可定制)	
	电压	0-15000V(可定制)	
		源效应： < ± 0.3%直流输出电压整定值；	
	电压稳定度		时漂： < 1%额定值
			温漂： < 0.04%额定值/度
			负载效应： < 1%直流输出整定值
	电流	0-20000A (可定制)	
	电流稳定度		时漂： < 1%额定值
		温漂： < 0.04%额定值/度	

		负载效应： < 1%直流输出整定值
	纹波及杂讯	3%
	效率	90% (功率因数0.95以上)
控制和显示	启动/停止	本地，远程，(选配)
	电压	10圈无极可调，4位显示，0-10V模拟量(选配)
	电流	10圈无极可调，4位显示，0-10V模拟量(选配)
	功率(选配)	10圈无极可调，4位显示，0-10V模拟量(选配)
其它	保护	具有软启动，缺相，过热，限压，限流等保护功能
	通信接口(选配)	0-10V模拟量，PLC
	冷却	风冷，水冷，油浸水冷
	环境要求	室内使用，-10度~45度
		相对湿度 < 90%未凝结水滴 (@25 )

可根据客户要求定制各种功率电源，欢迎来电咨询成都凯德力电子科技有限公司