

# 南昌sennheiser XSW2-ME3主持歌手头戴话筒

产品名称	南昌sennheiser XSW2-ME3主持歌手头戴话筒
公司名称	南昌市锦艺声光科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:Sennheiser 型号:XSW2-ME3 产地:台湾
公司地址	江西省南昌市东湖区爱国路109号东单元404室
联系电话	0791-88308325 13870967913

## 产品详情

南昌sennheiser XSW2-ME3主持歌手头戴话筒

频点可调范围 24 MHz

8个频率库, 每个频率库中有多10个工厂预设频点

信噪比 103 dBa

THD 0.9 %

温度范围0 ° C 到+40 ° C(运行中) -20 ° C到+70 ° C (存放)

#接收机

接收原理：通过内置天线切换分集接收

灵敏度（峰值调制）52 dBarms 信噪比指标时 $< 3 \mu V$

音频频响范围 50 – 16,000 Hz (-3dB)

音频输出电压(峰值调制, 1 kHz 音频信号)

6.3 mm插座(非平衡): +6 dBu;

XLR插座(平衡式): +12 dBu

供电12 VDC /300 mA额定电流

静噪 从3dBuv至28dBuv可调（结合导频音）

线路/麦克风电平 20dB，可切换

尺寸 约200\*42\*127mm

## 发射机

射频发射功率10 mW

音频频率响应50 – 16,000 Hz（线路），线路输入80 – 16,000 Hz（麦克风）

音频输入接口 3.5 mm 街头

额定输入电压 (话筒/线路)

在 – 30 dB 1.5 Vrms/2.6 Vrms (话筒/线路)

供电 2 AA 电池, 1.5 V

工作时间 约10 小时

头戴ME3

话筒类型 电容驻极体

灵敏度 1.6 mV/Pa

拾音特征 心型

大声压级 150 dB SPL

南昌sennheiser XSW2-ME3主持歌手头戴话筒

## 接收机

尺寸接收机：约为 200 x 42 x 127 毫米

## 重量

约680克（接收机）

## 电源

接收机：12VDC/300mA

外壳

接收机：金属材料，

音频频率响应

接收机：50到16000Hz（-3分贝）

发射机

尺寸腰包发射机：约为71 x 96 x 28毫米

约95克（发射机）

工作时间

约10小时

发射机：2节AA电池，1.5V

外壳发射机：坚固耐用的ABS材料

发射机：50到16000Hz

话筒电容话筒

频率响应50到16000Hz（3分贝）

THD，总谐波失真 0.9%

拾音模式心形指向性

信噪比 103 dBA

RF 输出功率10 mW

频点可调范围高达24MHz

调制宽带FM

南昌sennheiser XSW2-ME3主持歌手头戴话筒