

# UPS不间断电源C1K 山特UPS电源C1K

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | UPS不间断电源C1K 山特UPS电源C1K          |
| 公司名称 | 上海链驰电源科技有限公司销售部                 |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 品牌:山特<br>型号:C1KS<br>设备类型:在线式UPS |
| 公司地址 | 上海市闵行区江汉路223号1层                 |
| 联系电话 | 13120546664                     |

## 产品详情

正弦波输出无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供zuijia的电源保障。

零转换时间当市电停电或复电时，ups在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。

输入零火线侦测功能为了避免ups市电输入零火线反接，山特c1~3k（s）机器具备零火线反接侦测功能。

旁路输出人性化为了避免山特用户让ups工作于bypass mode不开机使用，造成市电中断，ups与设备均异常关机。山特c1~3k（s）输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的winpower软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。

tvss功能即transient voltage surge suppress突波电压保护功能。用于fax、telephone、modem、网络等转换保护功能。

输入功因修正城堡系列ups具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用用户的电网环境不会受到污染。

直流启动在市电停电状态下，若需要使用ups启动计算机或其它负载设备，城堡系列ups可以直接以电池进行直流开机，使ups的使用更加方便、可靠。

旁路保护旁路供电功能使ups的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列ups提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

自动启动功能当市电异常，进入电池模式供电直到截止，ups将关机，当市电恢复正常时，城堡系列ups会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。

长效型供电设计城堡系列ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。

长效机强大充电能力城堡系列ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约7~8a的初始充电电流。

自我检查功能城堡系列ups可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

强力抗干扰针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列ups依循guojibiaozhunen50091 - 2和iec61000-4系列标准设计，有效提高了ups使用的安全性与可靠性。

可搭配发电机使用宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

可接感性负载山特城堡系列ups可接感性负载（pf=0.8）。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

网站免费下载winpower监控软件为了使用户对ups的管理更加便捷、有效，在山特网站上可免费下载winpower网络版监控软件，实现智能化管理。

配备intelligent slot 智能插槽城堡系列ups配备一个intelligent slot智能插槽，用户可以选购as400卡，以提供ibm as400标准通讯信号，用户利用as400界面来作remote display，包含声音报警及灯光显示。或选购山特winpower cmc卡（集中监控卡），配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式ups运行状态的功能。还可选购山特webpower智能监控卡，通过internet国际互联网进行全球化管理，或者通过snmp网管，实现集中监控及远程监控等功能。山特公司致力于科技创新，不断提供更好的产品满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准

技术参数

| 型 号         |    | c1k                                                    | c1ks  | c2k              | c2ks  | c3k              | c3ks  |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 额定容量        |    | 1kva/0.7kw                                             |       | 2kva/1.4kw       |       | 3kva/2.1kw       |       |
| 输入          | 电压 | (115~300)vac                                           |       |                  |       |                  |       |
|             | 频率 | (40~60)hz(软件可调)                                        |       |                  |       |                  |       |
| 输出          | 电压 | 220 × (1 ± 2%)vac                                      |       |                  |       |                  |       |
|             | 频率 | 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)hz范围时，输出频率为50 × (1 ± 0.2%)hz |       |                  |       |                  |       |
|             |    | 50 × (1 ± 0.2%)hz〔电池模式〕                                |       |                  |       |                  |       |
| 输出波形        |    | 正弦波                                                    |       |                  |       |                  |       |
| 备用时间（满载/半载） |    | >5'/14'                                                | ----  | >9'/ 21'         | ----  | >5'/15'          | ----  |
| 电池形式        |    | panasonic阀控式铅蓄电池                                       | ----  | panasonic阀控式铅蓄电池 | ----  | panasonic阀控式铅蓄电池 | ----  |
| 外接电池标称电压    |    | ----                                                   | 36vdc | ----             | 96vdc | ----             | 96vdc |
| 转换时间        |    | 零中断                                                    |       |                  |       |                  |       |
| 超载能力        |    | 110% - 150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms                 |       |                  |       |                  |       |
|             |    |                                                        |       |                  |       |                  |       |

|                           |    |                           |   |    |             |      |    |  |  |
|---------------------------|----|---------------------------|---|----|-------------|------|----|--|--|
| 通讯界面                      |    | rs-232 + intelligent slot |   |    |             |      |    |  |  |
| 操作                        | 温度 | 0 ~ 40                    |   |    |             |      |    |  |  |
|                           | 湿度 | 20% ~ 90%                 |   |    |             |      |    |  |  |
| 环境                        |    |                           |   |    |             |      |    |  |  |
| 外观尺寸（w×d×h）<br>（mm×mm×mm） |    | 145×400×220               |   |    | 192×460×340 |      |    |  |  |
| 重量(净重)kg                  |    | 14                        | 7 | 34 | 13.5        | 34.5 | 14 |  |  |

本产品的品牌是山特，型号是C1KS，设备类型是在线式UPS，额定容量是1（KVA），输出电压范围是220（V），输入电压范围是220（V），备用时间是外接蓄电池，转换时间是0（毫秒(ms)），重量是7（kg），OEM是可OEM