专业生产销售批发户外电磁刀闸锁

产品名称	专业生产销售批发户外电磁刀闸锁
公司名称	镇江市丹徒区润峰电器有限公司
价格	380.00/套
规格参数	锁具类型:DZ左式 DY右式 DO中间式 型号:DSN3-DZ DY DO 锁具附件:卡盘式
公司地址	镇江市丹徒区石马镇
联系电话	0511-84444136 18151761136

产品详情

户外电磁刀闸锁

DSW户外电磁锁概述

DSW型户外电磁锁,适用于220KV、110KV、35KV等不同电压等级的变电站户外隔离刀闸操作机构作电气闭锁使用。同时,由于该锁内置合分两组辅助触点,所以特别适合同综合自动化变电站配套,作为防误操监控使用。

二、安装及调试

DSW型户外电磁锁,主要由锁头、安装支架、锁扣板三部分组成。安装时,先将锁头电源线接好,然后用4M5螺钉同支架固定,再将锁扣板安装在户外隔离刀闸操作机构连杆上,将锁头锁栓暂锁,平放在刀闸操作机构横担上,旋转刀闸操作机构,使锁栓紧贴在锁扣板边缘运动而不磨擦,反复几次,将安装支架与操作机构横担焊接好,然后将锁扣板开口处对准锁头锁栓,并保持同刀闸操作机构同步,安装即完成。

三、使用与故障处理

- (1)分合闸操作:当户外刀闸需要分合闸操作时,DSW型户外电磁锁通电后,按动锁头电源按钮,电磁锁电磁机构吸合,拉动锁舌环,使其暂锁,此时就可进行户外刀闸合分,操作到位后,拔出暂锁锁定销,锁栓弹出即被锁定,分合操作完成。
- (2)解锁操作: 当非正常操作或电源及线路故障时,可用解锁钥匙紧急解锁,进行分合操作。

四、维护和修理

由于户外电磁锁长期受日晒雨淋,风尘影响,会在锁栓部分产生污垢,正常操作时,锁栓拉动困难,此

时需将污垢除净,适当加润滑油进行保养。 当通电确定到达锁头,按动电源按钮,电磁锁不吸合时,首先检查导线有无开路情况,如无开路,即可卸下锁头上盖板,更换电磁锁线包,然后封胶进行防水处理即可。

五、订货须知:订货时要注明操作机构型号,操动方式,连杆直径,工作电压。