

专业生产销售批发户外电磁刀闸锁

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 专业生产销售批发户外电磁刀闸锁 |
| 公司名称 | 镇江市丹徒区润峰电器有限公司 |
| 价格 | 380.00/套 |
| 规格参数 | 锁具类型:DZ左式 DY右式 DO中间式 型号:DSN3-DZ DY DO 锁具附件:卡盘式 |
| 公司地址 | 镇江市丹徒区石马镇 |
| 联系电话 | 0511-84444136 18151761136 |

产品详情

户外电磁刀闸锁

DSW户外电磁锁概述

DSW型户外电磁锁，适用于220KV、110KV、35KV等不同电压等级的变电站户外隔离刀闸操作机构作电气闭锁使用。同时，由于该锁内置合分两组辅助触点，所以特别适合同综合自动化变电站配套，作为防误操监控使用。

二、安装及调试

DSW型户外电磁锁，主要由锁头、安装支架、锁扣板三部分组成。安装时，先将锁头电源线接好，然后用4M5螺钉同支架固定，再将锁扣板安装在户外隔离刀闸操作机构连杆上，将锁头锁栓暂锁，平放在刀闸操作机构横担上，旋转刀闸操作机构，使锁栓紧贴在锁扣板边缘运动而不磨擦，反复几次，将安装支架与操作机构横担焊接好，然后将锁扣板开口处对准锁头锁栓，并保持同刀闸操作机构同步，安装即完成。

三、使用与故障处理

(1) 分合闸操作：当户外刀闸需要分合闸操作时，DSW型户外电磁锁通电后，按动锁头电源按钮，电磁锁电磁机构吸合，拉动锁舌环，使其暂锁，此时就可进行户外刀闸合分，操作到位后，拔出暂锁锁定销，锁栓弹出即被锁定，分合操作完成。

(2) 解锁操作：当非正常操作或电源及线路故障时，可用解锁钥匙紧急解锁，进行分合操作。

四、维护和修理

由于户外电磁锁长期受日晒雨淋，风尘影响，会在锁栓部分产生污垢，正常操作时，锁栓拉动困难，此

时需将污垢除净，适当加润滑油进行保养。当通电确定到达锁头，按动电源按钮，电磁锁不吸合时，首先检查导线有无开路情况，如无开路，即可卸下锁头上盖板，更换电磁锁线包，然后封胶进行防水处理即可。

五、订货须知：订货时要注明操作机构型号，操动方式，连杆直径，工作电压。