

T-KOKOPA十分区矩阵器AP-9813D

产品名称	T-KOKOPA十分区矩阵器AP-9813D
公司名称	广州市太平洋音响科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:T-KOKOPA 型号:AP-9813D
公司地址	广州市荔湾区黄沙大道163号
联系电话	020-81708699 18929597737

产品详情

T-KOKOPA十分区矩阵器AP-9813D

功能描述

- 1、二路输入、10分区输出（70V/100V音频信号）；
- 2、10个通道分区可任意选通；
- 3、25针电脑激活接口、10路报警信号输入、低电平报警激活；
- 4、当紧急报警信号输入时相对应通道自动切换到B通道，并且可以输出两路短路激活信号；5、背景音乐同紧急广播互不影响；
- 6、10个输出通道选通LED指示。

技术参数

设备型号	AP-9813D

A组 输入	70V/100V,音频信号
B组 输入	70V/100V,紧急广播（警报）音频信号
可控制分区数	十分区 ‘ CH1 ~ CH10 ’（紧急广播（警报）音频信号由警报信号激活输出）
分区输出控制	可手动选择或由警报信号激活任意分区
受控分区输出容量	音频信号输入总容量:1 kW;每分区输出平均可分配承受负载能力100 W
通道切换能力	500 W,音频信号
警报激活输入	(0V)短路信号 (ALARM IN)
警报激活输出	(0V)短路信号二路 (ALARM OUT)
功能控制	电源开关一个,手动选择按键十个
电源线	(3 × 0.75 mm ²) × 1.5M (标准)
电源	AC 220V ± 10% 50-60Hz
电源消耗	10~15W
机器尺寸	89(H) × 483(W) × 366(D) mm
包装箱尺寸	185(H) × 520(W) × 435(D) mm
净重	6.34kg
毛重	8.06kg